

POWEROHS北科ups电源BKL-10KS双转换在线式电源

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | POWEROHS北科ups电源BKL-10KS双转换在线式电源 |
| 公司名称 | 北京兴业荣达电源设备有限公司 |
| 价格 | 1300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:北科ups电源 型号:BKL-10KS 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210 |
| 联系电话 | 17812191201 17812191201 |

产品详情

6KB(C)-10KB(C)

真正实现在线双转换 运行DSP技术的高性能机器 输出功率因数0.9
标准机器与长效机器电池箱一体化设计 电池数量可在16~20颗之间调整
可通过LCD与软体调整 (0.5A-6A) 的充电电流 宽市电输入范围 (110-300VAC) 紧急电源关闭 (EPO)
三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现

| | |
|-------------|--|
| 机种 | AERTO-6KB(C) |
| 相位 | 单进单出 |
| 容量 | 6000VA/5400W |
| 输入 | |
| 电压范围 | 低电压转换 110VAC \pm 3%于50%负载 176VAC \pm 3%于**负载 低电压恢复 120VAC \pm 3%于50%负载 186VAC \pm 3%于**负载 高电压转换 300VAC \pm 3% 高电压恢复 300VAC \pm 3% |
| 频率范围 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ |
| 功率因数 | 0.99 **负载 |
| 输出 | |
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC |
| 电压范围 (电池模式) | \pm 1% |

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| 频率范围 (同步校正范围) | | 46HZ~54HZ 50HZ系统 |
| | | 56HZ~64HZ 60HZ系统 |
| 频率范围 (电池模式) | | 50HZ ± 0.1HZ或60HZ ± 0.1HZ |
| 浪涌比率 | | 3:1 (**大) |
| 谐波失真 | | 3%THD (线性负载), 6 |
| 转换时间 | 交流到直流 | 0ms |
| | 逆变到旁路 | 0ms |
| 波形 (电池模式) | | 纯正玄波 |
| 效率 | | |
| 市电模式 | | 89% |
| 电池模式 | | 88% |
| 电池 | | |
| 标准机 | 电池型号 | 12V7AH |
| | 标准充电时间 | 9小时充至90% |
| | **大充电电流 | 预设: 1.0A ± 10%, **大: 2.0 |
| | 充电电压 | 218.4VDC ± 1% |
| 长效机 | 电池型号 | 取决于申请商外接电池电压19 |
| | 容量 | |
| | **大充电电流 | 预设: 4.0A ± 10%, **大: 6.0 |
| | 充电电压 | 218.4VDC ± 1% |
| 显示说明 | | |
| LCD面板 | | UPS状态, 负载大小、电池容 |
| 警告声音 | | |
| 电池模式 | | 每4秒响一声 |
| 电池电量低 | | 每4秒响一声 |
| 过载 | | 每0.5秒响一声 |
| 错误 | | 连续响鸣 |