

微型单相交流电机调速器US-52（6W-200W）

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 微型单相交流电机调速器US-52（6W-200W） |
| 公司名称 | 东莞市万星机电设备有限公司 |
| 价格 | 50.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城街道立新四环路荣达工业园4号铺 |
| 联系电话 | 13431337008 |

产品详情

| | | | |
|---------|---------------|-------|-----------|
| 加工定制： | 否 | 品牌： | 东邦 |
| 型号： | US-52 | 类型： | 马达调速器 |
| 输入电压： | 110、220V | 输出电压： | 可调配（V） |
| 额定功率功率： | 0.006-0.2（KW） | 输入转速： | 1450（rpm） |
| 适用范围： | 小型调速马达 | | |

us-52型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽，功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

主要技术数据

1、工作电源：ac220 50/60hz电压波动范围 $\pm 10\%$ ；2、额定功率：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、140w、200w；3、使用环境：-10~+50；4、相对湿度：90%；5、调速范围：90~1400r/min50hz，90~2800r/min60hz；

接线图

外形及安装尺寸图（mm）

使用说明

- 1、调速器开机时缓慢启动，具有软启动功能。
- 2、此产品系采用发电机回授电压控制，控制线为：“兰”、“黄”两线，绿为接地线。

3、调速器与电机连接如发现转距或转速不符

合要求，请调整us-52型侧面微调电位器。4、欲变换电机运转方向：a、选择com与cw短接，则电机正转。b、选择com与ccw短接，则电机反转。5、面板开关只控制电机动作或停止，不作电源中断使用，长时间不使用请将电源关闭。