

防水门禁一体机SN8000D单门红外遥控门禁机

产品名称	防水门禁一体机SN8000D单门红外遥控门禁机
公司名称	深圳市深瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区留仙洞工业区
联系电话	86-075529111858 13798428696

产品详情

1, 卡容量8000张 2, 刷卡速度快, 不超过0.8秒的响应速度 3, 可外接读卡器

产品特点:

| 体积小, 安装简单, 设置便捷, 管理方便, 性能稳定, 适用性广。

| 内置读卡器, 支持w26接口设备, 实现进出刷卡, 提高一体机的安全性。

| 管理卡、遥控器、电脑三种方式都可以独立管理用户卡

| 无需联网, 通过跳线设置管理卡, 用刷卡方式设置用户卡, 同一管理卡设置的控制器数量没限制。

| 卡片丢失可通过遥控器和电脑进行处理, 不用担心非用户持卡开门。

| 用红外遥控器可以通过刷卡和输入卡号方式增加和删除用户卡, 可对控制器操作正常开门、紧急消防常开门、设置管理卡等。

| 控制器无需外接电源与电脑连接, 可进行卡片的增加、删除、读取、修改、下载、转发等操作, 备份卡片资料, 调换控制器无须收回卡片, 控制器连电脑可当发卡器使用。

| 电源具有过流过压和tvs保护, 输入/输出均隔离保护措施, 避免接线端口人为短路对控制器的损毁。

| 继电器光耦隔离, 天线驱动采用中功率管, 工作更稳定。

| 以smt元件为主, 采用工业级元件, 适应各种恶劣环境, 外部硬件看门狗电路永不死机。

| 采用flash存储器, 在掉电状况下数据可保存10年。

| 超宽工作电压, 在8-18v可以正常工作。

l光声提示控制器状态及卡片是否为合法卡

l开锁输出为常开常闭干节点，适应各种开锁信号，也可以直接控制电锁。

l开锁时间可选择以适应不同类型的电锁。

l读卡距离最远可达15cm,天线在金属表面也可刷卡,线圈可以延长十多米远。

l直接安装在金属表面也可以正确识别到卡片。

扩展功能

l配合无线遥控器实现遥控开门，环氧树脂灌封可用于室外。

l可接双天线或异形天线，不外接读卡器就可实现进出双向刷卡开门。

技术参数：

工作电压：dc12v(±30%)；

静态电流：<60ma；

工作电流：<100ma；

工作温度：-20 ~ 60

读卡类型：em卡

工作频率：125khz

读卡距离：5-10cm

用户容量：8000pcs (另有18000pcs)

输出参数：2a 24vdc (干节点信号)

红外距离：5米

外形尺寸：长120mm x宽75或45mm x高22mm

引线长度：250mm

功能说明：

1. 内置读卡功能，支持外接w26格式设备

2. 可以通过管理卡、遥控器、电脑三种方式独立管理用户。

3.

短路插子自行设置增加卡和删除卡，多台控制器可用统一的管理卡进行用户卡的增加和删除的操作。

用红外遥控器可以对控制器操作：以刷卡的方式增加或删除用户卡；以输入卡号的方式增加或删除用户；清除控制器内所有用户卡；控制门正常开启、常开启或恢复常开启；设置管理卡，修改控制器系统密码。

遥控器操作控制器的数量无限制，每个控制器独立的系统密码，只有输入正确的系统密码才可以操作该控制器。

通过短路插子可以选择1秒和5秒的开锁时间，开锁信号输出为继电器干节点信号，容量为2a 24vdc。

支持出门按钮功能，低电平有效。

在无卡片情况下也可以用遥控器或电脑进行增加或删除。

电脑下载软件功能(操作页面如下图)：软件可无限制存储控制器和用户的数量；可以对控制器编号和命名，便于区分控制器位置；可把设置控制器为发卡器进行发卡操作，便于没有卡号的卡的增加；可以直接对控制器进行增加、修改、转发、读取、下传、清除用户卡的操作；修改卡号和姓名、房号、控制器存储物理地址号，便于区分识别

1，卡容量8000张 2，刷卡速度快，不超过0.8秒的响应速度 3，可外接读卡器

产品特点：|体积小巧，安装简单，设置便捷，管理方便，性能稳定，适用性广。

|内置读卡器，支持w26接口设备，实现进出刷卡，提高一体机的安全性。

|管理卡、遥控器、电脑三种方式都可以独立管理用户卡

|无需联网，通过跳线设置管理卡，用刷卡方式设置用户卡，同一管理卡设置的控制器数量没限制。|

卡片丢失可通遥控器和电脑进行处理，不用担心非用户持卡开门。|用红外遥控器可以通过刷卡和输入卡号方式增加和删除用户卡，可对控制器操作正常开门、紧急消防常开门、设置管理卡等。|控制器无需外接电源与电脑连接，可进行卡片的增加、删除、读取、修改、下载、转发等操作，备份卡片资料，调换控制器无须收回卡片，控制器连电脑可当发卡器使用。

|电源具有过流过压和tvs保护，输入/输出均隔离保护措施,避免接线端口人为短路对控制器的损毁。

|继电器光耦隔离，天线驱动采用中功率管，工作更稳定。

|以smt元件为主，采用工业级元件，适应各种恶劣环境，外部硬件看门狗电路永不死机。

|采用flash存储器，在掉电状况下数据可保存10年。|超宽工作电压，在8-18v可以正常工作。

|光声提示控制器状态及卡片是否为合法卡

|开锁输出为常开常闭干节点，适应各种开锁信号，也可以直接控制电锁。

|开锁时间可选择以适应不同类型的电锁。

|读卡距离最远可达15cm,天线在金属表明也可刷卡,线圈可以延长十多米远。

|直接安装是金属表面也可以正确识别到卡片。扩展功能

配合无线遥控器实现遥控开门，环氧树脂灌封可用于室外。

|可接双天线或异形天线，不外接读卡器就可实现进出双向刷卡开门。技术参数：

工作电压：dc12v(±30%)；静态电流：<60ma；工作电流：<100ma；工作温度：-20 ~ 60

读卡类型：em卡 工作频率：125khz 读卡距离：5-10cm 用户容量：8000pcs（另有18000pcs）输出参数：2a 24vdc（干节点信号）红外距离：5米 外形尺寸：长120mm x宽75或45mm x高22mm 引线长度：250mm

功能说明：1. 内置读卡功能，支持外接w26格式设备 2.

可以通过管理卡、遥控器、电脑三种方式独立管理用户。 3.

短路插子自行设置增加卡和删除卡，多台控制器可用统一的管理卡进行用户卡的增加和删除的操作。 4.

用红外遥控器可以对控制器操作：以刷卡的方式增加或删除用户卡；以输入卡号的方式增加或删除用户；清除控制器内所有用户卡；控制门正常开启、常开启或恢复常开启；设置管理卡，修改控制器系统密码。 5. 遥控器操作控制器的数量无限制，每个控制器独立的系统密码，只有输入正确的系统密码才可以操作该控制器。 6.

通过短路插子可以选择1秒和5秒的开锁时间，开锁信号输出为继电器干节点信号，容量为2a 24vdc。 7. 支持出门按钮功能，低电平有效。 8. 在无卡片情况下也可以用遥控器或电脑进行增加或删除。 9. 电脑下载软件功能(操作页面如下图)：软件可无限制存储控制器和用户的数量；可以对控制器编号和命名，便于区分控制器位置；可把设置控制器为发卡器进行发卡操作，便于没有卡号的卡的增加；可以直接对控制器进行增加、修改、转发、读取、下传、清除用户卡的操作；修改卡号和姓名、房号、控制器存储物理地址号，便于区分识别

期待你的咨询和了解。

在线qq：1638350243 电话：15813821890