

# 温州供应CJB-8200W警示喇叭

产品名称	温州供应CJB-8200W警示喇叭
公司名称	温州市恒辉警示设备有限公司
价格	650.00/套
规格参数	
公司地址	温州市瓯海新桥牛山西路181号
联系电话	86 0577 88558722 13857786910

## 产品详情

类型：消防报警主机                      供电电源：12（V）  
型号：CJB-8200W                          品牌：警星

此款产品是在原有微电脑编程、分体式设计的基础上增设了警灯控制、超车警间（延时8秒），智能记忆（电源断开后再次通电时能自动记忆上次工作状态）等功能，使产品在操作上更简便、合理、大大提高了驾车者的操控安全性。该系列警报器外壳采用高级铝合金，表面通过电泳外理，不仅增强了散热效果，也使外形美观大方，与轿车内饰完美的结合在一起。该系列产品具有话筒语音扩大，语音音量可调节，二种汽笛调可供选择，指示灯指示工作状态。本产品具有短路、过流、过压、过温等保护装置，有效保证使用安全。

功能特点：

- 1.具有6种常规警音可供选择（汽笛、防空、开道、治安、救护、消防、工程、国宾），并自动记忆存；
- 2.设有汽笛和低音功能选择按钮，并具有常规汽笛和三音汽笛可以相互转换选择，低音和6秒国宾延时调可以相互转换选择的功能，且均可采用编程方式进行任意选择存；
- 3.具有两路灯控选择功能；
- 4.灯控、警音等可进行编程控制，实现一键开机功能；
- 5.具有外接汽笛喇叭触发功能。

作用操作：

- 1.各功能键名称参看面板标识；

2.面板上各功能健的开关状态均采用led背光指示，指示灯红色表示警报器电源开，其它各功能开时均以红色背光指示，灯亮表示开；

3.喊话具有优先功能，即喊话开关闭合时，所有正在工作中的警音或收音均会暂停，喊话开关释放原工作中的警音或收音也就恢复；

4.警音记忆功能，即关机后再开机时，关机前正在工作的各种功能开机后又能重新恢复工作；

5.话筒开关与汽笛开关配合操作，可以使汽笛1和汽笛2相互转换；

6.话筒开关与手动开关配合操作，可以使国宾1和国宾2相互转换。

#### 注意事项：

1.电源正负线不能接反；

2.扬声器线不能短接、搭铁、电源正线不能搭铁；

3.扬声器的功率与阻抗一定要与警报器的标称值一致。

#### 技术参数：

产品型号	cjb-8100w	cjb-8150w	cjb-8200w	cjb-8300w
参数名称	cjb-8150w	cjb-8200w		
总电流	$7.5 \pm 1a$	$15 \pm 1a$	$22 \pm 1a$	$30 \pm 1a$
每路电流	$7.5 \pm 1a$	$15 \pm 1a$	$11 \pm 1a$	$15 \pm 1a$
工作电压	13.6v	13.6v	13.6v	13.6v
负载阻抗	8	4	8	4
输出电压	$29v \pm 1v$	$35v \pm 1v$	$30v \pm 1v$	$35v \pm 1v$