

NFC9180防眩泛光灯NFC9180

产品名称	NFC9180防眩泛光灯NFC9180
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯概况：

适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

=====温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯=====

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯 性能:

采用高效、长寿气体放电光源，寿命可高达28500小时；功率因数大于0.9，发光效率高，透光性好。

运用先进的光学和照明原理优化设计透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，无重影，能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。

一体化和多重防振结构设计，确保其在高频、多频振动环境中长期无故障工作。

选用高强度铝合金外壳，进行特殊的密封和表面涂层处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣条件下长期使用。

座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

=====温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯=====

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯 使用:

1、确定灯具的安装位置，选择适当的安装方式，并按灯具到220v电源接点的距离，准备好相应长度的6~8mm三芯电缆线；

2、扳开灯座上的两个锁扣打开后盖，将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口，将火线（l）接在“l”端子上，零线（n）接在“n”端子上，地线（pe）接在“pe”端子上，再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后，合上后盖，扣紧锁扣，最后将三芯电缆线另一端接通电源，即可实现照明。

3、更换灯泡时，按使用方法2打开后盖，将灯座右旋，并从灯盖上轻轻拔出，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡即可。

4、安装：

吊顶安装：先用4个m8螺栓将吊装转接板固定在灯具上，将三芯电缆线穿过g3/4管螺纹口，穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口，连接到灯具上，然后将灯具的g3/4管螺纹和带有标准g3/4管螺纹的布线钢管拧在一起。

吸顶安装：根据灯具的安装孔位尺寸，在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔，用m8螺栓安装固定。

5、多灯并联。

=====温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯=====

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯 注意:

1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

=====温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯=====

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯 技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 6~ 8mm

外形尺寸:226 × 220 × 300mm

总重量:6kg

温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年

,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

=====温岭海洋王nfc9180 防眩泛光灯=====

本文链接为：<http://www.ll.hywzm.com.cn>