

NFC9176长寿顶灯NFC9176

产品名称	NFC9176长寿顶灯NFC9176
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

nfc9176厂家，nfc9176型号，nfc9176规格，nfc9176长寿顶灯

温岭海洋王nfc9176长寿顶灯

nfc9176广泛适用于电力、铁路、冶金、公安消防以及大型工矿企业等工作场所作泛光照明。

nfc9176长寿顶灯，nfc9176低顶灯，nfc9176专业照明，nfc9176生产厂家，nfc9176

=====温岭海洋王nfc9176长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9176长寿顶灯 性能特点:

nfc9176采用新型无极荧光灯作光源，可实现瞬时冷热启动。

nfc9176光源功率因数高达0.99，光效高、功耗低，环保、节能、显色性好，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。

nfc9176光源寿命长达8万小时以上，有效的减少了频繁更换灯泡的烦恼。

nfc9176灯体选用航空合金材料，采用最新表面喷涂技术，防尘、防水、耐腐蚀，不褪色，不生锈，确保在户外长时间安全可靠的工作。

nfc9176透明件材料为进口防弹胶，透光率好，强度高，耐腐蚀性强，抗震性能优良。

nfc9176外形简洁大方，体积小，重量轻。

nfc9176长寿顶灯，nfc9176低顶灯，nfc9176专业照明，nfc9176生产厂家，nfc9176

=====温岭海洋王nfc9176长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9176长寿顶灯 使用方法：

nfc9176根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220v电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。

nfc9176将灯具面盖外沿边上的固定螺钉旋下，打开面盖，把三芯电缆线一端穿过葛兰接头，引入灯腔内，将火线与l端子连接，零线与n端子连接，地线与接地端子连接，并分别用固定螺钉压紧，再将面盖复原固定。

nfc9176将灯具固定在预定的安装位置上，三芯电缆线另一端与电源接通即可实现照明。

nfc9176更换灯泡时，先将灯具面盖外沿边上的固定螺钉旋下，取下透明件，打开镇流器上的隔热板，再将灯管与镇流器连接的导线取下，旋下灯管固定螺钉，拆下旧灯管，换上新灯管，并用螺丝固定在灯壳上，将灯管上的插头与镇流器上的插座对接，再盖上隔热板，将面盖复位并固定牢固。

nfc9176长寿顶灯，nfc9176低顶灯，nfc9176专业照明，nfc9176生产厂家，nfc9176

=====温岭海洋王nfc9176长寿顶灯=====

海洋王nfc9176长寿顶灯 注意事项：

nfc9176

收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象，如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等

；2.

nfc9176产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全，如使用说明书、产品合格证、安装配件等；

3. nfc9176灯具安装后，供电前应检查灯具的接线方式是还正确，安装是否牢固，确保安全后才可正常供电；

4. nfc9176安装及更换灯泡时，应使用相同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应更换相应配套的镇流器；

5. nfc9176灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸；6. 光源冷启动时间为(3~10)分钟，灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象，建议等灯泡稍微冷却后再启动；

7. nfc9176 拆装、维护灯具时，应由专业人员操作，发现有不正常现象应断电报修，不是专职维修人员不准擅自进行维修；操作前必须先断开电源，同时确保灯具可靠接地。

nfc9176长寿顶灯，nfc9176低顶灯，nfc9176专业照明，nfc9176生产厂家，nfc9176

=====温岭海洋王nfc9176长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9176长寿顶灯 基本参数

nfc9176 额定电压：220v

nfc9176引入电缆： 8~14 mm

nfc9176防护等级：ip65

nfc9176防腐等级：wf2

nfc9176外形尺寸： 230 × 140mm