

TOTO10低噪音10KW汽油发电机220V

产品名称	TOTO10低噪音10KW汽油发电机220V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10 品牌:大泽动力 类型:10KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO10低噪音10KW汽油发电机220V静音汽油发电机尽量不要长时间高功率在环境差的情况下运行发电机组，要每段时间进行检查。长时间运行柴油发电机组，内燃机也容易出故障。家建议长时间高功率运行柴油发电机组后要注意对内燃机进行全面的检查,因为长时间高功率运行柴油发电机组后内燃机容易出现安全隐患和故障。如不及时发现和及时处理,久而久之,发电机组可能就会损坏。

TOTO10低噪音10KW汽油发电机220V长期小型汽油发电机内不使用时的存放与保管。

- 1、按短期内不使用的项目进行。
- 2、清除机组表面层赃物，用压缩空气将机组内部吹干净，发电机里面放满干燥剂，用厚纸将发电机端盖上所有通风口盖好，并用绳子把牢。
- 3、将机滤、空滤等中的机油放净。
- 4、从排气歧管向每个气缸注入100~200g机油，将曲轴转动数十次，以便机油在气缸内均匀分布，并使活塞处于压缩上止点。
- 5、取下气门室盖，用脱水机油润滑气门结构。
- 6、将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温启动装置的排烟口等用油纸包封；
- 7、将、联轴口、底架及发电机所有部件、工具、附件等金属表面先用洗洁剂清洗干净，必要的地方涂上黄油。

8、每月摇转曲轴1~2次，每次摇转后均应使活塞处于压缩上止点。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机机器在运用时按正确的办法和周期对汽油发电机进行保护，可削减缺陷，下降燃油的耗费率，削减排放污染，延伸整机的寿数，前进作业的牢靠性。查看及弥补机油油量（新机磨合后替换机油）。将发起机平放在地面上，揭开油塞查看油量是否到达进口水平面，加油时应将发起机放平。当替换机油时，应在发起机停机后温态状况下放掉曲轴箱内机油，这时泄油既灵敏，又彻底。换加机油量除调查油面外，各机型阐明书一般均给出加注机油的容量。