

JMB-15KVA 380V变36V行灯变压器

产品名称	JMB-15KVA 380V变36V行灯变压器
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

行灯（照明）变压器---产品概述：

jmb系列单相行灯（照明）变压器是一种降压变压器，就是将220v或380v交流电通过变压器转换成36v及以下安全电压来进行局部照明的变压器。一般转换成12v、24v、36v等，主要用于低电压供电的场合。jmb系列变压器是由bk系列变压器和安全防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并且有指示灯和供接地用的接地螺钉。该产品采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，

行灯（照明）变压器---适用场合：

本产品主要用于金属矿井下作为局部安全照明，也适合于冶金、机床和机械设备、矿山、纺织、交通运输、林业系统或需要相应安全低电压的其他场所。

行灯（照明）变压器---性能特点：

容量范围	jmb-25va ~ 100kva
输入电压	220v或380v
输出电压	6v、6.3v、12v、24v、36v（其它48v、110v、127v、220v）
冷却方式	空气自冷
频率	50hz/60hz
效率	95%

波形失真	无附加波形失真
功 能	带安全防护外盒，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，且有指示灯及供接地用的接地螺钉
抗电强度	2000v / 60s < 10ma
负载性能	二倍的额定电流，维持一分钟
绝缘电阻	50m
噪 音	60db

行灯（照明）变压器---使用环境：

- 1) 环境温度：-15 —+40 ；
- 2) 海拔高度：<2000m；
- 3) 相对湿度：<90%；
- 4) 电源电压不应超过标称电压的5%；
- 5) 无剧烈震荡和冲击振动的场所；
- 6) 安装场所不含有破坏变压器绝缘有害气体或尘埃；
- 7) 户内使用（不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀）。 注意事项：

1) 购买前，请先估算好您使用的电器总容量，并用有相同容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器（变压器线圈也有多绕组多抽头的形式，就是利用抽头的方式在次级上抽得相应的所需电压，负载容量一定要计算清楚）。

2) 安装前，请仔细核对铭牌所列各项参数是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

3) 通电工作后，变压器铁心和线圈将发热，（但温升不超过80 ）甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您使用的电容容量。

4) 在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮；使用时，请注意维护，以保证变压器的使用寿命。

5) 按用户要求定做特殊变压器产品，产品尺寸会相应改变或者根据用户要求协商确定。