

# 格务电气电流变送器GW-BAA3-C2

产品名称	格务电气电流变送器GW-BAA3-C2
公司名称	广州格务电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石街城西路北10号六层
联系电话	020-39931015 13503058128

## 产品详情

三相交流电流变送器：gw-baa3-c2 产品简介 » 型号说明：gw-baa3-c2 型号代码 类型：  
1：单交流电流变送器（缺省）3：三相交流电流变送器 封装形式：c：43×75×70 c1：55×75×120  
c2：110×75×120 输入：a1：0~1a a2：0~5a 输出：o1：0~20ma o2：4~20ma o3：0~5v o4：1~5v  
o5：0~10v 辅助电源：p1：dc 12v p2：dc 24v p3：dc 48v p4：ac 220v p5：用户自定义 技术参数：  
精度等级：±0.2% 输入频率范围：50hz±3hz or 60hz±3hz 功耗：3w 电源变动范围：10%  
电源变动影响：0.1%ro。 输出负载影响：0.05%ro。 电磁干扰影响：0.2%ro。 , 400a / 米  
过载输入：2倍连续、20倍1秒 响应时间：350ms 输出负载：电流：500 ; 电压 2k  
工频耐压：2.5kvac , 漏电流0.5ma , 1分钟 ; 绝缘电阻：100m 、500v dc  
冲击电压：5kv (峰值) 1.2 / 50 & micro ; s 高频干扰：0.2%ro。 1kv  
工作环境：温度：-10 & ordm ; c ~ 50 & ordm ; c 湿度：10% ~ 93%  
贮藏条件：温度：-40 & ordm ; c ~ 70 & ordm ; c 湿度：10% ~ 95% 选型举例：gw-baa3-c2  
三相交流电流变送器 封装形式为062：110×75×120 输入交流电流0~5a 输出直流电流4~20ma  
辅助电源交流220伏