

雅马哈款5千瓦汽油发电机组 220V

产品名称	雅马哈款5千瓦汽油发电机组 220V
公司名称	上海昊利电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路156弄
联系电话	86-13651712972 13585689158

产品详情

雅马哈款5千瓦汽油发电机组 220v

5kw汽油发电机	
品牌	伊藤动力
产品编号	ef6600
频率	50hz
额定电压	220v
额定功率	5kva
最大功率	5.5kva
直流输出	12v 8.3a
额定电流	22.7a
相数	单相
噪音水平(7m)	72
起动方式	手启动
油箱容积	21l
净重(kg)	86kg
发动机型号	4-冲程ohv空冷发动机
发动机形式	无碳刷，自激励同步交流发电机
发动机(kw(ps))/rpm	8.8(12)
绝缘等级	f级
排量	357c
燃料型号	无铅汽油
机油容积	1.1l

燃料	无铅汽油
耗油量	365g/h
连续工作时间	8h
尺寸 (mm)	670*510*510
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年终身维护
产品信息	含17%增值税不含全国各地物流配送费
联系人	张丹丹 (经理)
直销热线 :	18616641527
在线qq:	2697531695
公司地址 :	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号

产品特点：主要特点：适应城市环保要求，运行时噪音低；普通机组噪音可降到75db (a) (l-p7m处测量)；超低噪声机组可达73db (a) (l-p7m处测量)；厢式电站装有低噪声防音厢体，良好的通风系统及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度；超大容量的油箱，可连续供机组运行8小时；高效减震措施保证机组的平衡运行；科学的理论和人性化的设计，方便用户操作和观察机组的运行状态。

小型发电机的维护与保养：

一、每隔50小时保养项目燃油管

- 1.燃油管为橡胶管，无论寿命多长也会老化，每两年更换一次燃油管和管夹
- 2.更换燃油管和管夹后，要对燃油系统进行放气。

二、给油箱加入燃油后，打开燃油旋塞

- 2.松开燃油滤清器的放气塞几转
- 3.当不再有气泡冒出时，拧紧放气塞
- 4.打开燃油喷射泵顶部的放气旋塞
- 5.当不再有气泡冒出时，重新拧紧。

维护及保养每隔100小时保养项目

一、更换发动机润滑油

- 1.找一个油盘，先暖机几分钟，之后停机卸下发动机底部放油塞，完全排空旧油

2.加入新油使油位达到油尺的上切口，清洗空气滤清器。当粘有干灰尘时：用干燥、清洁的压缩空气吹清滤芯内侧，喷咀空气压力不得超过690kpa，喷咀与滤器之间保持合适的距离。。。

二、检查风扇皮带的张紧度

- 1.用98牛顿力按压风扇驱动轮与交流发电机皮带轮之间的皮带中点，测量其挠度。
- 2.如测量值与规定值（10mm/98牛顿米）不符，可松开螺栓和螺母，调整交流发电机的位置。

三、清洁燃油滤清器

- 1.关闭燃油滤清器旋塞
- 2.松开固定箍,卸下滤杯，用煤油清洗 其内侧
- 3.取出滤芯，浸入煤油中清洗
- 4.清洁后，重装燃油过滤器，注意防止灰尘和脏物进入
- 5.进行燃油系统放气

上海伊誉实业有限责任公司

联系人：张丹丹

电话：18616641527

在线qq：2697531695

地址：上海嘉定安亭昌吉路156弄49号

雅马哈款5千瓦汽油发电机组 220v