

# 圣阳蓄电池SP12-42安装注意事项

产品名称	圣阳蓄电池SP12-42安装注意事项
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	360.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-42 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

## 产品详情

产品参数

产品型号

额定电压(V)

20h率容量 ( Ah )

10h率容量 ( Ah )

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

(A)

端子类型

SSP12-3.5

12

3.5

3.26

115

65

86

92

1.55

260

SP-02

SSP12-7

12

7

6.5

151

65

93

98

2.2

480

SP-02

SSP12-18

12

18

16.7

181

76

166

166

5.5

700

SP-11

SP12-24A

12

24

22.3

165

125

176

176

7.6

850

SP-11

SP12-26

12

26

24.2

166

175

125

125

8.0

1000

SP-20

SP12-33

12

33

30.7

195

130

158

163

10.5

1200

SP-21

SP12-38

12

38

35.4

196

165

165

170

12.0

1310

SP-22

SP12-40B

12

40

37.2

198

166

170

170

13.5

1350

SP-22

SP12-42

12

42

39.1

196

165

165

170

12.9

1400

SP-22

SP12-50

12

50

46.5

257

133

201

201

16.1

1600

SP-22

SP12-65

12

65

60.5

324

166

175

175

20.5

1700

SP-22

SP12-70

12

70

65.1

324

166

175

175

21.7

2000

SP-22

SP12-80

12

80

74.4

350

167

179

179

23.2

2600

SP-28

SP12-100

12

100

93.0

329

172

215.5

223

29.8

3000

GFM-22

SP12-120

12

120

111.6

407

173

222

231

36.0

3100

GFM-22

SP12-150

12

150

139.5

483

171

240

240

42.5

3650

SP-30

SP12-200A

12

200

186.0

522

234



218

223

59.0

3900

SP-26

SP12-200B

12

200

186.0

497

259

228

237.5

61.9

4000

GFM-22

SP12-245

12

245

227.8

521

269

220

225

69.6

4600

SP-29

SPG12233W

12

48.4

45

196

165

165

170

14.0

1800

SP-22

SPG12280W

12

60

55

228

138

208

213

17.2

1900

SP-28

SPG12310W

12

70

65

350

167

179

179

23.5

2550

SP-28

SPG12320W

12

75

70

259

168

207.5

212.5

21.8

1900

SP-28

SPG12350W

12

82

75

261

173

221

224

24.0

2600

SP-28

SPG12375W

12

90

86

350

167

179

179

24.6

2700

SP-28

SPG12440W

12

95

90

305

168

207.5

212.5

26.6

3000

SP-28

SPG12470W

12

110

100

329

172

215.5

223

29.9

2850

GFM-22

SPG12535W

12

130

120

407

173

222

231

37.2

3150

GFM-22

SPG12620W

12

148

135

345

172

273

278

41.7

3300

SP-29

SPG12650W

12

160

150

483

171

218

223

45.7

4100

SP-29

SPG12830W

12

220

200

522

234

218

223

62.5

4400

SP-29

SPG121000W

12

270

250

534

271

225

236

77.2

5200

SP-29

#### 安装注意事项：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

使用UPS电源的好处：1、应急使用：防止突然断电而影响正常工作，给计算机硬件造成损害。保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。2、是消除市电上的电涌，瞬间高电压，瞬间低电压，电线噪声和频率偏移等“电源污染和损害”，改善电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。