ADF400L-36DY预付费多用户电能表 直接接入80A 多用户电表

产品名称	ADF400L-36DY预付费多用户电能表 直接接入80A 多用户电表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	5390.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 接入电源:交流表 接线方式:直接接入
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

1 概述

ADF400L系列多用户电能表，通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐，该系列仪表支持预付费功功能。产品符合国标GB/T 17215.321-2008。

2 产品规格

2.1 产品命名

三相互感器接入回路：最多12（2的倍数）路

注：1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成；

2、产品出厂按照模块组合的方式出厂；

3、产品组合可实现12路三相测量（3个单相可以折算成1个三相回路）；

4、选配功能若选则射频刷卡（-IC）控制类型中必须选择预付费型（Y）。

2.2 选型说明

一个主模块最多可带36个回路（12路三相，36路单相或者单三相混合不超过36个回路），一个直接接入模块一路三相或者三路单相，一个互感器接入模块两路三相。

例：客户需求，5户三相互感器接入，2户三相直接接入，5户单相直接接入，带预付费。

选型说明：首先确定回路数是否大于36，一个互感器接入模块两路三相所以5户三相互感器接入需要按照6路三相计算，共6*3=18个回路；2户三相直接接入共2*3=6个回路；一个直接接入模块三路单相所以5户单相直接接入需要按照6路单相计算，共6个回路；综上，总回路数为18+6+6=30<=36。

产品型号：ADF400L-5H2S5DY

模块组成：由于一个互感器模块两路三相所以5H需要3个互感器测量模块，2S需要两个直接接入测量模块，一个直接接入模块3路单相所以5D需要2个直接接入测量模块，综上，该型号产品共包括一个主模块，3个互感器接入测量模块，4个直接接入测量模块。

2.3 产品模块说明

3 主要功能

3.1 预付费型

3.2 计量型

4 技术参数

5 外形及安装尺寸（单位：mm）电能表应装在室内通风干燥的地方，采用35mm标准导轨式安装。

5.1外形尺寸

5.2模块组合安装方式

主模块及从模块之间的连接方式均采用网线连接，连接网线需使用仪表自带网线；

5.2.1从模块均为直接接入模块

注：

模块多排安装时参照5.2.1中双排安装的连接方式；

当模块中同时有三相和单相应用同时存在时，排列顺序为，主模块 è 三相直接接入模块 è 单相直接接入模块；