

西安北大青鸟、烟感报警器

产品名称	西安北大青鸟、烟感报警器
公司名称	西安瑞昌电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路西口玫瑰公馆11号楼1009室
联系电话	86-02988385940 13359204208

产品详情

jty-gd-jbf-ln3100点型光电感烟火灾探测器- 西安瑞昌电子有限公司-专业集成供应商。

特点：

内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；

灵敏度可调。能实现用户对不同探测环境灵敏度的要求；

污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；

适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；

抗干扰能力强。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰；

抗潮湿能力强，并有防水处理，可适应不同气候环境的要求；

采用smt表面贴装工艺。

技术指标：

	技术参数
--	------

内容	
工作电压	dc 19-24v 控制器提供，调制型
工作温度	-10...+60
贮存温度	-30...+75
相对湿度	95%(40 ± 2)
监视电流	0.3ma (24v)
报警电流	3ma (24v)
响应阈值	0.05dbm
最大风速	20m/s
确认灯	监视状态瞬时微亮，报警闪亮（红色）
外形尺寸	100mm × 44mm
编址方式	使用专用电子编码器
保护面积	60-80m ²
线制	二总线，无极性
最远传输距离	1500m
执行标准	gb4715-1993 《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》

安装与接线：

将探测器底座jbf-

用2只m4的螺钉紧固在预埋盒上，注意底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处；

采用 $2 \times 1.0-1.5\text{mm}^2$ 导线，将回路两总线I1、I2分别接在端子1和端子3上，接线不分极性；

用编码器对探测器写入部位号（1-200）；

将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可。

注意事项：

探测器底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处；

安装前应使用专用编码器对探测器编码；

安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；

近期内不使用时，应加防尘罩；

定期进行加烟试验，建议每半年一次。