

# 台湾JK积奇感性负载SCR电力调整器JK3PTS-48160

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 台湾JK积奇感性负载SCR电力调整器JK3PTS-48160 |
| 公司名称 | 上海锋昌机电有限公司                     |
| 价格   | 3100.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:JK积奇<br>电流:25-750A<br>产地:台湾 |
| 公司地址 | 上海市霞光路368弄                     |
| 联系电话 | 021-34977973 18930679307       |

## 产品详情

产品名称:台湾jk积奇电感性负载scr电力调整器 (适用于变压器与非电阻性负载)

产品型号:jk3pts-xxxxx

### 一、产品说明:

- 1.本控制器之保护装置: 1.来源电欠相。 2.保险丝断线检知。 3.本控制器散热片超温保护。  
4.异常输出接点,提供远端监控使用,接点容量240vac/5a。
- 2.本控制器具有ce国际安全认证之标准。
- 3.具有rst各相保险丝断路指示灯,并提供异常输出接点,可做系统紧急控制之用。
- 4.冷却风扇动作具有温度控制,当散热片温度55度时工作,45度时停止,可提高风扇寿命2~3倍。
- 5.应用于负载: ir灯管,石英灯管,二矽化钼,加热器。使用制鞋机械,塑胶吹瓶机械,塑胶压出机械,真空蒸镀机,真空溅镀机,热处理炉,电热熔炉,电热锅炉,漆包线机械,抽纱机械,纺织机械,恒温恒湿系统。

### 二、功能说明

取代传统电磁开关,即时补温,让温差达到最小,不会产生火花与弧光。

### 三、规格说明

- 1.主电源电压: ac 220v 380-480v  $\pm$  10%

2.辅助电压: ac 220v  $\pm$  15% 50/60hz

3.额定电流: 25a 35a 50a 60a 80a 100a 125a 160a 180a 200a 225a 250a 300a 350a 400a 600a 750a

4.工作频率: 47-63hz

5.输出方式: 相位控制输出

6.相位输入控制讯号: 4-20ma, 0-5v, 1-5v, 0-10v, 2-10v。

7.输出电压范围: 0-100%

8.使用环境: -10度-50度 湿度 90%rh以下

9.绝缘阻抗: 20 m  $\Omega$  以上(电源与外壳间)、20 m  $\Omega$  以上(输入信号与外壳间)

10.耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟

四、型号规格：

三相三线相位控制：

jk3pts-22025, jk3pts-22035, jk3pts-22050, jk3pts-22060, jk3pts-22080, jk3pts-22100, jk3pts-22125, jk3pts-22160, jk3pts-22180, jk3pts-22200, jk3pts-22225, jk3pts-22250, jk3pts-22300, jk3pts-22350, jk3pts-22400, jk3pts-22600, jk3pts-22750 jk3pts-48025, jk3pts-48035, jk3pts-48050, jk3pts-48060, jk3pts-48080, jk3pts-48100, jk3pts-48125, jk3pts-48160, jk3pts-48180, jk3pts-48200, jk3pts-48225, jk3pts-48250, jk3pts-48300, jk3pts-48350, jk3pts-48400, jk3pts-48600, jk3pts-48750