

# 大量 普联TP-LINK TL-WR742N 150M无线路由器wifi 限量抢批

产品名称	大量 普联TP-LINK TL-WR742N 150M无线路由器wifi 限量抢批
公司名称	深圳市宝安区新安宏展电子商行
价格	65.00/台
规格参数	品牌:tp-link vpn:支持vpn
公司地址	深圳市宝安区宝城40区宝安电子城3085柜
联系电话	暂无

## 产品详情

型号：742

品牌：tplink

拨号上网该如何正确设置路由器

路由器设置主要分为4个步骤：

第一步，进行物理连接

第二步，设置电脑登陆路由器管理界面

第三步，设置路由器

第四步，设置电脑的无线连接

<详细操作请看下面>

第二步 设置电脑登陆路由器管理界面

1、右击网上邻居点属性 2、如下图右击本地连接选择“属性” 3、滚动条往下移找到internet协议 选中点属性 4、全部改成"自动获取ip地址 自动dns服务器地址"然后全部确定后关闭对话框5、最后打开一个ie浏览器 输入 192.168.1.1 回车进入如下图界面 最后输入口令与密码均为"adim"第三步：开始登陆路由器开始对路由器进行设置1、点击打开设置向导(如下图所示) 2、进入如下图界面直接点击下一步即可3、选择pppoe (adsl虚拟拨号) 此选项 点击下一步(如下图所示) 4、如下图的界面里输入您当时办理宽带获得的帐号和密码 (一定要准确输入否则无法上网) 5、进入无线网络设置 (ssid：即为无线网络名称 只能用英文来命名、psk密码即为无线网络密码 设置不少于8位英文+数字)

6、设置完成重启即可7、重启完之后回到主页面点击“运行状态” 在此界面查看“wan口” 是否有ip地址与dns服务器 如果wan口状态全部显示“0.0.0.0” 那说明未设置好！ 正常情况严格按照上面的步骤做 肯定能获取网络地址!!

如果设置不成功请检查设置中是否有未按说明操作，恢复默认设置再试一次！！

接无线路由器 1、无线路由器设置好之后 2、打开带无线网络功能的电脑、笔记本双击无线网络连接，即如下图鼠标指的位置 3、即可以找到自己的无线网络名称双击连接 4、输入密码即可上网了

商品简介简单明了地从这里开始了解产品

---

商品特性产品描述仅供参考，具体请查看规格参数

---

150m无线路由器tl-wr742n11n无线技术、150mbps无线速率cca技术，提升无线稳定性、扩大无线覆盖范围

qss快速安全设置，无线网络更安全、设置更快捷ip带宽控制功能，自由分配内网用户带宽wds无线桥接功能，轻松扩展无线网络卓越的无线性能

tl-wr742n使用11n无线技术，无线传输速率高达150mbps，可满足更多的无线客户端接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带宽，使在线影视、网络游戏、视频聊天等高带宽要求的网络应用更加流畅，也使局域网内的数据传输更加高效。同时tl-wr742n和11n、11g产品及3945abg、4965agn、5100/5300/5150/5350等迅驰笔记本网卡具有良好的兼容性。

tl-wr742n还使用了cca（clear channel assessment）空频道检测技术，在检测到周边有无线信号干扰时，可自动调整频宽模式，避开信道干扰，使无线信号更加稳定。当干扰消失时，又可自动捆绑空闲信道，充分利用信道捆绑优势，提升无线性能。

### 多级安全保障

tl-wr742n支持ssid隐藏、无线mac地址过滤、64/128/152位wep加密及wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制，保障无线网络不被侵犯或盗用。

而tl-wr742n的qss快速安全设置功能，配合具有qss或wps功能的无线网卡使用时，只需分别按下路由器和网卡上的qss快速安全按钮，或在电脑上输入路由器pin码，即可完成比传统wep加密更安全的wpa2级别的无线安全连接，不需要再记忆复杂的密码。

### 丰富的实用功能

tl-wr742n具有ip带宽控制功能，可以根据不同用户上网需求分配每台电脑的上网带宽，避免个别用户使用bt、迅雷等软件占用过多带宽影响其

### 多级安全保障

tl-wr742n支持ssid隐藏、无线mac地址过滤、64/128/152位wep加密及wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制，保障无线网络不被侵犯或盗用。

而tl-wr742n的qss快速安全设置功能，配合具有qss或wps功能的无线网卡使用时，只需分别按下路由器和

网卡上的qss快速安全按钮，或在电脑上输入路由器pin码，即可完成比传统wep加密更安全的wpa2级别的无线安全连接，不需要再记忆复杂的密码。

## 丰富的实用功能

tl-wr742n具有ip带宽控制功能，可以根据不同用户上网需求分配每台电脑的上网带宽，避免个别用户使用bt、迅雷等软件占用过多带宽影响其它用户正常的网络使用。

tl-wr742n还具有wds无线桥接功能，可实现两台或多台无线路由器之间无线桥接，扩展无线覆盖范围，桥接同时还可支持ap模式提供无线接入，满足远距离、多楼层或宿舍楼等环境的无线覆盖需求。

## 产品规格：

协议标准	使用ieee 802.11n技术；ieee 802.11g、ieee 802.11b；ieee 802.3、ieee 802.3u；
无线速率	150mbps
接口	4个10/100m自适应lan口，支持自动翻转（auto mdi/mdix）；1个10/100m自适应wan口，支持自动翻转（auto mdi/mdix）；
按钮	qss/reset复用按钮
led	sys系统指示；各端口link/act指示；
天线	1根外置固定全向天线
尺寸	182mm x 128mm x 35mm（l x w x h）

## 无线参数

## 基本功能

无线开关；ssid广播开关；信道选择：1-13；频段带宽可选：20mhz、40mhz、自动；无线模式可选：11n only、11 bgn mixed、11 bg mixed、11g only、11b only；

## 工作模式

ap模式；wds无线桥接模式；

## 无线安全

无线mac地址过滤；无线安全功能开关；64/128/152位wep加密；wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制；qss快速安全设置

## 其它功能

支持无线漫游；无线主机状态显示；

## 有线功能

## 实用功能

ip带宽控制功能；花生壳ddns；

## 网络设置

wan口连接类型支持：pppoe、动态ip、静态ip；拨号方式类型：自动拨号、按需拨号、手动拨号、定时功能；mac地址修改与克隆；vpn pass-through；静态路由；

## dhcp设置

dhcp服务器；dhcp客户端；客户端列表；静态地址分配；

## 端口转发

虚拟服务器；特殊应用程序；dmz主机；upnp设置；

## 安全设置

ip与mac地址绑定防arp攻击；局域网web管理；远程web管理；家长控制；上网控制；

## 系统工具

流量统计；系统安全日志；配置文件导入与导出；web软件升级；

---

## 其它

## 包装配件

150m无线宽带路由器 tl-wr742n；电源适配器；用户手册；保修卡；

## 使用环境

工作温度：0 到 40 ；存储温度：-40 到 70 ；工作湿度：10%到 90%rh 不凝结；存储湿度：5%到 90%rh 不凝结；