太阳能控制器10A 12V/24V自动转换

产品名称	太阳能控制器10A 12V/24V自动转换
公司名称	乐清市贝尔奇新能源有限公司
价格	40.00/台
规格参数	名称:太阳能控制器 产品用途:连接蓄电池和太阳能电池板 :
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇
联系电话	86-0577-62667676 13506670996 13506670996

产品详情

太阳能控制器10a 12v/24v自动转换

技术参数：

输入电压：12v or 24v 切换

充电电流：10a

dc 负载：10a

充电模式： pwm

specifications:

type	cbk-10	cbk-15	cbk-20
rated charge current	10a	15a	20a
rated load current	10a	15a	20a
work voltage	□12；□24v；		
over load, short circuit protection	1.25 rated load current 60sec,1.5 rated loads current 5sec, over load protection action. ≥3 rated load current short circuit protection action.		
self-consumption current	≤6 ma		
charge circuit voltage drop	≤0.26v		
load circuit voltage drop	≤0.15v		
over voltage protection	17v; ×2/24v		
work temperature	industry stage：-35°Cto +55°C；commercialstage-5°Cto +50°C		

boost charge voltage	14.6v；×2/24v；(keep 10min)(only used when overdischarging)
direct charge voltage	14.4v; ×2/24v；(keep 10min)
float charge voltage	13.6v; ×2/24v；
charge return voltage	13.2v;×2/24v;
temperature compensation	-5mv/°C/2v(boost charge, direct charge, float charge, charge return voltage);
lower voltage indicate	12.0v；×2/24v；
over discharge voltage	11.1v（no load）- modified voltage by discharge rate of battery；×2/24v；
over discharge return voltage	12.6 v; ×2/24v
over-discharge pressed return voltage	12.4v; ×2/24v
control mode	pwm charge mode; modified discharge voltage by the discharge rate

"太阳能控制器10A 12V/24V自动转换"的产品用途为连接蓄电池和太阳能电池板，名称是太阳能控制器