无线对讲机，无线全双工对讲机，数字全双工对讲机

产品名称	无线对讲机，无线全双工对讲机，数字全双工对讲机
公司名称	东莞市嘉松电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城体育路2号鸿禧中心A607室
联系电话	0769-89108357 15818357610

产品详情

js-ad211无线全双工对讲机，便携式对讲耳麦，数字全双工对讲机是我司新开发生产的安防类高科技产品，两个主机可相互对讲通话，抗干扰能力强，克服了传统无线对讲通话的缺陷，是传统对讲机的升级换代产品！该对讲机采用我司远距离无线数据语音收发模块：ta-002，它拥有最新的rf射频芯片和高性能的工业级处理芯片，配备少量的外围元件，如音频功放，咪头，喇叭等，并采用工业级设计标准，共同打造一款多功能无线数字对讲产品。

一、技术参数：

1.工作电流为150ma； 2.完全频段：2.4~2.48ghz 3.工作电压3.7v； 4.采用3.7v锂电池供电； 5.发射功率18dbm； 6.接收灵敏度为-100dbm 7.语音频响：300hz~3000hz 8.耳机：带麦克风直径2.5的音频插头 带音量调节 9.全双工语音对讲 10.通讯距离：空旷地500米-800米

二、操作说明： 开关机： 1. 在关机状态下长按on/off（开关机）键至红灯长亮开机。 2. 在待机状态下长按on/off（开关机）键至红灯灭关机。

对码： 1. 任意一台机在开机状态下长按on/off（开关机）键至红灯灭再继续长按至红灯闪烁，松开按键进入对码状态。 2. 另一台机也按照第一步操作执行进入对码状态。 3.
a、如果在6秒内对码成功，红灯闪三下后进入同步模式，同步ok后进入通话状态。
b、如果在6秒内对码失败，红灯闪一下后退出对码状态返回待机状态。

低电： 在待机状态下，电压过低时，红灯闪烁表示低电，请更换电池。

通话状态： 1.
任意一台机在关机状态下长按on/off（开关机）键至红灯长亮开机，开机之后进入同步模式 2.
另一台机也按照第一步操作执行进入同步模式。 3. a、同步ok后两机进入通话状态。

b、如果同步不成功就一直同步，直至同步ok后进入通话状态。 4.
如果任意一方关机或者掉电则退出通话状态。

东莞市嘉松电子科技有限公司成立于2009年,是一家无线创新为宗旨、拥有自己的研发团队、集技术开发、生产加工销售于一体的高科技技术产业公司，属高新技术创新企业。主要产品有：2.4g无线模块、无线语音门铃、无线可视门铃、无线声音门铃、无线可视对讲门铃、无线数据语音传输模块、无线非可视对讲门铃、数字多通对讲机，无线监控，可视频存储模块等。

在同质中求低价,在同价中求优质,在同质同价中求服务! 竭诚欢迎各界人士来电来函洽谈！

公司网站：http://www.dgjiasong.com

http://www.aiwuxian.com

联系人：王铃铃 手 机：15818357610

电 话 ： 0769-89108357传 真 ： 0769-83198302 qq: 1562808589

地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心a607室 邮编：523000