

BS-8T25调频发射机 fm调频发射机 电台发射机

产品名称	BS-8T25调频发射机 fm调频发射机 电台发射机
公司名称	东莞市宝升电子有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 产品型号:bs-8t25 频率误差:0.05
公司地址	广东省东莞市寮步镇横坑南门新村富怡区71号
联系电话	86-076989873813 13416669922

产品详情

bs-8t25校园调频发射电台 发射频率：70-90mhz（10mhz一段），其他频率由用户选定。电脑锁相，发射频率准确稳定,发射频率可在10mhz范围内任意改变,led数码管显示频率,双话筒,双线路输入;内置监听喇叭,话筒，线路输入音量调节,输入频偏指示。

一、功能特点1、数字显示功能2、电脑锁相，发射频率准确稳定3、发射频率可在10mhz范围内任意改变4、频率led数码管显示5、双话筒，双线路输入6、内置监听喇叭7、话筒，线路输入音量调节8、输入频偏指示

二、技术指标：1、发射频率：70-90mhz（10mhz一段），其他频率由用户选定。2、频率稳定度：10⁻⁶3、发射功率：30w4、谐波辐射强度：-60db(以基波为0db)5、频率响应：80-10k（±3db）6、失真度：0.05%7、频偏：±75khz8、整机功耗：40w（以15w发射机为基准）9、电源电压：交流220v±20%三、注意事项：1、发射天线架设时，应高于房顶3米以上，并垂直于地面，以避免反射，天线应远离高压电，并且在5米范围内尽量避免障碍物。2、机器需要接发射天线后方可通电工作。3、机器工作频率改变时，勿超出机器指定的频率范围。4、发射天线振子地网长短与频率有关，请勿随意改变。5、当用接收机收听时，请离开天线几十米远，以免收在谐波上。

四、操作方法1、将发射天线插入机器后板发射天线座，并确定接触良好。2、手动开机及调整发射频率
按下电源开关，机器进行自检后，显示屏显示为机器出厂时设定的频率，再按动频率上调健
或下调健 调整到所需的发射频率（如80.6），调整频率时请不要超出指定的范围，否则效率下降。发射
频率调整后，机器以后工作时按此频率发射。3、话筒扩音：本机设有两路话筒输入插孔，可供两个同
时送话，将话筒插入话筒孔，调节话筒音量钮，使频偏指示不全亮为合适。4、线路扩音：将外接音
源（如卡座，dvd等）的信号插入后板线路输入插孔，调节线路音量钮，使频偏指示灯不全亮为合
适。5、监听：调节监听音量钮，即可调节机内监听喇叭的音量大小。

"供应BS-8T25调频发射机 fm调频发射机 电台发射机"的频率为70-90可调（MHz），调制度是75（%），电
压为220（V），产品型号是BS-8T25，主信道为旺旺咨询，频率误差是0.05，连续工作时间为12（h），环
境温度是25（ ），加工定制为是，输出功率是25（w），音频谐波为旺旺咨询，音频响应是20-20K（Hz
），调制灵敏度为旺旺咨询