

全球畅销维尔仕光伏太阳能充电控制器30A太阳能智能控制器

产品名称	全球畅销维尔仕光伏太阳能充电控制器30A太阳能智能控制器
公司名称	湖北蓝光科技发展有限公司
价格	285.00/台
规格参数	名称:维尔仕太阳能控制器 产品用途:太阳能光伏发电系统 :
公司地址	武汉市徐东路92号中力企业大厦13楼
联系电话	86-02786836688 13986203067

产品详情

ws-c2430 30a 维尔仕太阳能充放电控制器

品牌：	维尔仕	尺寸：	164*110*45mm
品名：	太阳能充放电控制器	重量：	500g
型号：	ws-c2430	规格：	27台/箱

中国太阳能充放电控制器特大型研发生产企业、维尔仕太阳能控制器、光伏设备全球供应商。维尔仕通过了rohs认证。武汉维尔仕可根据用户需求设计制造。诚征各区域代理商！

ws-c2430维尔仕太阳能控制器（又称为维尔仕光伏控制器,太阳能电池控制器），应用于太阳能光伏系统中，电池板、蓄电池、负载的工作。本控制器不同于其它的太阳能控制器，增加了全面的保护功能，使整个太阳能光伏安全的运作。

维尔仕太阳能控制器完全区别于一般太阳能控制器，具有独到之处：具备先进的人机交互功能，用户可调节

ws-c2430维尔仕太阳能控制器适用于所有类型的光电面板及各类型电池，mcu（微处理控制器）具有pmw（脉宽调制）0~100%可变占空比程序。根据电池类型及充电的实际情况，能从pv面板提供快速、最佳的充电电压及电流。

产品功能：

- cpu控制，液晶屏显示
- 自动识别输入电压
- 适用多种类型耐用的蓄电池
- 微处理控制器脉宽调制（pwm）充电
- 可设置低压断开/恢复连接直流输出负载端子时的电池电压值

- 温度感应器补偿电池充电
- 防pv反充保护电路
- 过载保护
- 电池过充保护
- 短路保护
- 反向放电保护
- 极性反接保护
- 雷电保护
- 欠压保护
- lcd参数轮流显示

技术参数：

规格	ws-c2430 20a	ws-c2430 25a	ws-c2430 30a
额定电压	12v/24v 电压自动识别		
最大负载电流	20a	25a	30a
输入电压范围	12v ~ 17v / 24v ~ 34v		
长度 1m的情况下	< 0.25v		
充电回路压降 长度 1m的情况下	< 0.05v		
放电回路压降			
超压保护	17v / 34v		
充满断开	13.7v / 27.4v		
欠压断开	10.5~11v / 21v~22v		
温度补偿	-3mv/ /cell		
空载损耗	20ma		
最大电线规格	4mm ²		
环境温度	--25 --- +55		

接线方法

本公司生产的太阳能充电控制器总共有六个接线孔，从左到右分别接，（1）太阳能板正极，（2）太阳能板负极，（3）蓄电池正极，（4）蓄电池负极，（5）负载正极，（6）负载负极。在接线之前，请确认太阳能板输出电压、电池电压、负载输入电压三者一致，否则系统不能正常运行

接线步骤

首先控制器接上蓄电池:

将蓄电池的正极和负极相应的接入控制器的第三个和第四个接线孔（从左数），接入后控制器的“battery”显示灯会亮，代表蓄电池连接正确。否则请检查蓄电池是否接入正确。在进行下一步接线步骤之前应确保蓄电池连接正常。

然后控制器接上太阳能板或接上负载

将太阳能板的正极和负极相应接入控制器的第一个和第二个接线孔（从左数），禁止反接，接入时不必担心电池反充；或将负载电器的正极和负极相应接入控制器的第五和第六个接线孔（从左数），禁止反接、禁止短路。否则会损坏负载电器。

线接好后，系统就可以通电使用了。

详情点击：<http://www.bl027.com> <http://www.bl39.com>

咨询qq：827141245

手机：13986203067 邮箱：lg@e-bluelight.com

"全球畅销维尔仕光伏太阳能充电控制器30A太阳能智能控制器厂家"的产品用途为太阳能光伏发电系统，名称是维尔仕太阳能控制器