

大量多种汽车逆变器(带点烟器)、纯正波带充电逆变器

产品名称	大量多种汽车逆变器(带点烟器) 、纯正波带充电逆变器
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	用途:逆变器 规格尺寸:417*150*153 (cm) 品牌:saipwell/赛普
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

产品特点： 1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；
2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广； 3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；
4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻； 5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率； 6) 工作噪音小，效率高适用范围

1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等； 2)
工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等； 3)
办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等； 4)
厨房器具系列：微波炉、电池炉、电冰箱等； 5)
家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等； 6)
电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

技术参数: (型号: cz-3000s)

输入端：

直流电压:12v or 24v or 48v

直流电压范围:10-15vdc or 21-30vdc or 42-60vdc

空载电流:<1.9

效率:>85%

直流连接:接线夹子

输出端 :

输出电压: 100v/110v/120v or 220v/230v/240v

额定功率: 3000w

瞬间功率: 6000w

输出波形:纯正弦波

输出频率: 50hz or 60hz

波形失真: 3%

保护端 :

低压报警: 10dc \pm 0.5v or 20.5dc \pm 1v or 44dc \pm 1v

低压关断: 9.5dc \pm 0.5v or 19.5dc \pm 1v or 42dc \pm 1v

过载:输出关闭

过压: 15.5v or 30.5v or 61.2v

过热:输出自动关闭

包装 :

机器尺寸(mm): 404*199*146

包装(mm): 490*270*215

净重(kg): 8.5

毛重(kg): 10.3

包装方式:纸箱

其他 :

启动:软启动

冷却方式:风扇冷却

联系人 : 白婷婷

电话：0577-62760721-8757

传真：0577-62760731

邮箱：saip377@saip.cn

qq:2205457719

网站：www.saip.cn

赛普电气集团有限公司（简称赛普）是一家专业从事电气产品及新能源的研发、制造及营销的专业化电气有限公司。赛普已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事，以严谨的管理有创意的研发团队，先进的营销理念，在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好的性价比的产品。saip产品已获得ce、rohs、ccc、vde、ul等国内国际认证。产品已得到机关行业的认证认可，并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域。赛普现在有全球28家代理、三个直销公司。赛普已与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系。赛普一如既往地坚持“合作发展，共同提高”的服务宗旨，以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求。赛普——您成功的合作伙伴！

"【供应大量】多种汽车逆变器(带点烟器)、纯正波带充电逆变器"的型号为SP-3000S，规格尺寸是417*150*153（cm），品牌为saipwell/赛普，用途是逆变器