

UPS不间断电源功率6KVA输出负载5400w市电断电0秒切换

产品名称	UPS不间断电源功率6KVA输出负载5400w市电断电0秒切换
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS电源 型号:6KVA 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

额定容量 6kVA 6kVA 10kVA 10kVA

输出功率因数 1

输出额定电压 220V/230V/240V

输出电压精度 $\pm 1\%$

额定输出频率 (50/60 ± 0.1) Hz

输出制式 单相三线

输出电压总谐波失真THDV(线性负载) 1%

波峰因数比 3

在线双转换模式效率 95% 95% 95% 95%

经济模式效率 98% 98% 98% 98%

过载能力 125% , 10分钟

输入

输入电压范围 100VAC-275VAC

输入制式 单相三线

输入频率范围 40~70Hz

输入功率因数 (PF) >0.99

输入电流总谐波失真(THDi) <3% (单相)

电池

电池电压 192VDC (192V~240V 可调)

充电电流 0~4A可调 (默认1.4A) 0~12A可调 (默认4A) 0~4A可调 (默认2A)
0~12A可调(默认4A)

电池充电温度补偿 支持 支持 支持 支持

后备时间 (时间/负载) 11mn/2700W - 8mn/4500W -

回充时间 3小时回充至 90% - 3小时回充至 90% -

通讯及显示

显示屏 LCD

通讯接口 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点

尺寸及重量

宽x高x深(mm) 438*86.3*573 438*86.3*573 438*86.3*573 438*86.3*573

机架式安装高度 2U

净重 (Kg) 14 14.4 15.9 16.3

工作环境

安装类型 机架式或塔式安装

工作环境温度 0 ?C ~ 50 ?C

工作环境湿度 0 ~ 95% (不结露)

工作环境高度 0~3000米, 高于1000米需降容

噪音 50dB 50dB 55dB

防护等级 IP20

· 正弦波输出

无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供zui佳的电源保障。

零转换时间

当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。输入零火线侦测功能

为了避免UPS市电输入零火线反接，山特C1~3K (S)机器具备零火线反接侦测功能旁路输出人性化

为了避免山特用户让UPS工作于BYPASS

MODE不开机使用，造成市电中断，UPS与设备均异常关机。山特C1~3K (S)输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出

.TVSS功能

即TRANSIENT VOLTAGE SURGE

SUPPRESS突波电压保护功能。用于、EPHONE、MODEM、网络等转换保护功能.

双机热备份当用户的zui重要负载设备禁止断电时，容量6KVA以上的机种，能够全面支持双机热备份功能，用户可以使用两台UPS进行主、备份使用，当其中一台出现故障时，另一台则负责供电。即使出现了UPS故，用户仍然可以使用到纯净、安全与稳定的电源，使断电的危险性降至zui小。

输入功因修正

城堡系列UPS具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

直流启动

在市电停电状态下，若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备，城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加

方便、可靠。

.旁路保护

旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。自动启动功能

当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，城堡系列UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户开机。

水杰系/且条输入大修十两车门首T打大日人5CF购专T · 直流启动

方便、可靠。，旁路保护旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

自动启动功能

当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，城堡系列UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户开机。

长效型供电设计

城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的

要求。

长效机强大充电能力城堡系列UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约5~10A的初始充电电流

自我检查功能

城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰

针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循EN50091 - 2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。

· 可搭配发电机使用

宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源

· 可接感性负载

山特城堡系列UPS可接感性负载($\text{pf}=0.8$)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

免费下载WinPower2000监控软件

为了使用户对UPS的管理更加便捷，有效，在山特上免费下载WinPower2000网络版监控软件，实现智能化管理