超级一体化出租屋防盗智能无线摇控电子TM卡刷卡锁

产品名称	超级一体化出租屋防盗智能无线摇控电子TM卡刷卡锁
公司名称	东莞市东城大宇安防器材经营部
价格	185.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:ly09 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城中路赛格电子城1M090
联系电话	86-076922503789 13712004898

产品详情

超级一体化出租屋防盗智能无线摇控电子tm卡刷卡锁

此图为双锁头锁进出都需要刷卡。

此图是单锁头锁 进刷卡 出可以刷卡 可以手动开门。

可接12v电源{接12v电源时才可以用编程遥控和开门遥控（另购）}和装上电池（不可以用遥控）同时使用，停电时自动转到电池供电正常使用，也可独立电池供电使用，新款tm卡一体刷卡静音电机锁。

tm卡介绍

tm (touch memory) 卡是美国dallas公司的专利产品，它采用单线协议通讯，通过瞬间碰触完成数据读写，既具有非接触式ic卡的易操作性，又具有接触式ic卡的廉价性，是当前性价比最优秀的ic卡之一。

tm卡原理

tm卡外形类似于一个纽扣电池，可镶嵌于卡片、钥匙扣等物体上。tm卡通过一个多功能器来实现将数据线、地址线、控制线和电源线减为一根线，实现单线通讯。当主机加电时，tm卡通过500,000ω阻抗之间的切换来响应主机，用信号被拉低的时长来表示数字逻辑，由于阻抗换的幅度为10,000比1，因此，触点的接触电阻不会影响数字信号的辨识。

tm卡特点

tm卡集成电路芯片密封在不锈钢壳中，防水、防震、防腐，坚固耐用，无需布线，不像idic卡需要布线圈；tm卡是无源器件，靠读写设备供电读取信息，tm卡芯片具有静电保护功能及唯一性不可复制安全性极高。

【材料和配置】加厚铁镀镍锁体+不锈钢面板+机械铜锁头+3张卡

【功能特点】1.进出门都要用门禁卡遥控开锁，支持em或者em兼容卡远距离高速感应器，内外双读卡：支持315m学习型遥控器。2.实现了门禁主机和灵机锁的一体化，且双重加密无丝键盘。3.兼容所有楼宇对讲系统和门禁系统开锁信号。4.设有防撬报警、不按时关门报警。5.关门后自动上锁，锁的状态具有声光提示，并且关门无碰撞、无噪音、绿色环保。6.一体化结构设计防破坏性高、其电路及机械设计合理、便于安装、操作简便、兼顾耐用。【电器性能】1.输入电压：dc12v+20%静态电流<80ma动作电流<350ma 2.射频卡开锁反应时间<0.5s 读卡距离 <20mm3.遥控器开锁反应时间<0.3s 遥控距离 <100m4.开启电流 <280ma5.报警输出电流 <1500ma报警准备率：≥99.9%6.工作环境温度：-40°C-70°C，温度95%7.抗浪涌：iec801-5标准8.抗扰度：iec801-5标准【功能设置】1.进入编程状态：
初始编程密码为9999，开门密码为8888. 按“ 编程密码#。2.进入编程状态后的设置操作：（编程状亮黄灯） 1）增加用户卡：方法一：自动识别别六位编码方式
1#读卡（嘀嘀嘀三声为设置成功）.....方法二：手动输入六位编码方式 2#读卡后输入六位编码（可输入卡上编码，也可自行编码）方法三：无需刷卡手动输入内码并自动识别六位编码
93#十位内码# 2）增加遥控器的方法： 3#按住开锁遥控器的开锁键，听到嘀的一声吼输入两位自编码.....此键设置后可开门，编码设置从01-20） 3）删除用户卡方法一：4#读卡方法二：输入编码删除用户卡　　5#输入6位卡编码（卡号后6位数，设置时为手动输入编码的请输入6位自编码）#.....
4）删除遥控器：方法一：6#按遥控器的开锁键#方法二：按自编码删除遥控器 7#输入该遥控器的两位自编码# 5）删除所有用户卡： 90#90# 6）删除所有遥控器： 91#91# 7）修改编程密码： 0#新密码#新密码#（注：密码4-9位任意数字） 8）修改开门密码： 92#新开门密码#（注：密码为4-9位任意数字）操作完毕后按“ # ”退到编程状态，选择其他操作。按“ * ”退出系统，或15秒无操作自动退出系统。【客户答疑】一体化灵机锁在什么情况下会报警？当报警设置开启时：1.门关好后只能用卡或遥控开启，若撬门、撬锁就会报警。2.在设定时间内没按时关门将发生报警。报警方法为：警号响12秒停12秒，连续三次。报警期间通过刷卡开锁、遥控器开锁、密码开锁或按遥控撤防按键可让警笛停止报警。【报警开门设置】升级版需进入编程状态，按“ 9999（初始密码）#1.防撬报警设置： #85#布防（关门6秒后防撬报警）； #86#撤防（防撬报警）；2.不按时关门报警设置： #95#布防（不关门报警）； #96#撤防（不关门报警）；3.设定允许开门时间（分钟） 按*9999（初始密码）#8#输入二位时间# 如：按*9999（初始密码）#8#01#设计允许开门1分钟。4.手动锁死功能设置： #75#锁死，锁死后除钥匙外，卡和遥控器均不能开锁。 #76#解锁5.密码开门：#开门密码# 不需要进入编程状态 如：按#8888（初始密码）#，开门【初始化】需要恢复出厂设置或设置操作键盘时，请把图中（复位）中的跳针短接，嘀一声后，按住操作遥控器的按键两秒，听到“ 嘀嘀嘀 ”三声即可，初始化后原来设置的卡和遥控器均可正常使用，其他功能恢复到出厂设置。

"超级一体化出租屋防盗智能无线摇控电子TM卡刷卡锁"的动态功耗为5（W），型号是LY09，品牌为DY，安装要求是螺丝，工作电压为12（V），电池寿命是150000次（h），加工定制为否，静态功耗是0.5（W），机械钥匙为有机械钥匙