

铅酸蓄电池12V7AH 电池 品质稳定 批发零售

产品名称	铅酸蓄电池12V7AH 电池 品质稳定 批发零售
公司名称	山东华亿电子科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:友泰 型号:12v7ah 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区鲁邦奥林逸城东区5号楼一单元2103室
联系电话	15711052666 15711052666

产品详情

供应铅酸蓄电池12v7ah 电池厂家 品质稳定 批发零售 量大从优

铅酸蓄电池12v7ah(12v,7.0ah/20h率)额定电压:12v额定容量(20hr):7ah外形尺寸:长:151mm 宽:65mm 高:95mm 总高:100mm重量:约1.93kg不同放电率实际容量20小时率:7.0ah10小时率:6.5ah5小时率:6.0ah1小时率:4.5ah在25 (77)时完全充电的内阻:约32m 铅酸蓄电池12v7ah充电方法(恒压)循环:最大充电电流为2.1a充电电压14.5-15.0v/12v 77 (25)充电温度补偿电压-24mv/ 浮充:最大充电电流为2.1a充电电压13.6-13.8v/12v 77 (25)充电温度补偿电压-18mv/ 适用:报警器、门禁、ups电源、楼宇对讲、车位锁等

蓄电池使用说明

一、使用方法

- 1.蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；
- 2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；
- 3.电池的安裝和线路的连接应由专业人员进行。

二、维护保养及注意事项1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥；3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；4、保持蓄电池边侧气孔畅通；6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。

三、常见问题：

- 1、过放电：由于用户使用设备没有低压保护，确保电池不低余10v补电；
- 2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；
- 3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；
- 4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；
- 5、电池鼓起：内部极板短路直接报废停止使用；
- 6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；
- 7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。

根据设备功率大小估算需要的电池容量:容量=设备功率(瓦.w) ÷ 电压(6v或12v) × 自己想要达到的时间(h) × 2=电池容量(ah)比如:12w的灯,灯电压12v,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12w ÷ 12v × 3h × 2=6ah

根据电池容量和设备功率算使用时间：使用时间（h）=（电池容量(ah)/2）÷ 使用电流(a)，使用电流(a)=设备功率(瓦.w) ÷ 电压(6v或12v)比如：12v7ah的电池，带12瓦（w）的节能灯，使用电流(a)=12w ÷ 12v=1a，使用时间（h）=（7ah ÷ 2）÷ 1a=3.5h，也就是三个半小时。注意：以上仅为估算数值，实际数据根据不同条件测试会有较大误差。

6v5ah蓄电池,12v蓄电池20ah,12v蓄电池7ah,蓄电池12v7a,铅酸蓄电池6v4ah,6v7ah童车蓄电池,蓄电池

6v7ah,ups蓄电池,手电筒蓄电池,12v1.3ah蓄电池,7ah蓄电池,蓄电池电池,12v铅酸蓄电池7ah,12v1.蓄电

池,12v12ah铅酸蓄电池,蓄电池免维护12v,电动童车蓄电池,6v4铅酸蓄电池,铅酸蓄电池4v,启动铅酸蓄电

池,门禁蓄电池,铅酸蓄电池厂,铅酸蓄电池厂家,免维护蓄电池厂家,蓄电池批发,蓄电池厂,12v7.2ah蓄电

池,6v铅酸蓄电池,蓄电池低价欢迎来电,蓄电池欢迎来电,蓄电池厂家,蓄电池低价,阀控蓄电池,喷雾器蓄

电池低价,铅酸蓄电池12v,铅酸电池,免维护蓄电池,蓄电池12v12ah,蓄电池,喷雾器蓄电池,铅酸蓄电池,蓄

电池12v,铅蓄电池

"供应铅酸蓄电池12V7AH 电池厂家 品质稳定 批发零售 量大从优"的外型尺寸为151*65*95*100（mm），电压是12（V），类型为储能用蓄电池，荷电状态是干荷电态蓄电池，化学类型为铅酸蓄电池，电池盖和排气栓结构是阀控式密闭蓄电池，型号为12V7AH，适用范围是UPS蓄电池，品牌为友泰，产品认证是CE，额定容量为7AH