## CC-Link输入输出模块AJ65SBTB1-8D, AJ65SBTB1-32D, AJ65SBTB2N-16A

产品名称	CC-Link输入输出模块AJ65SBTB1-8D,AJ65SBTB 1-32D,AJ65SBTB2N-16A
公司名称	菱活机电(惠州)有限公司
价格	722.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:CC-Link模块 产地:日本
公司地址	惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆5栋805 号房(自主申报)(注册地址)
联系电话	13410866749 13410866749

## 产品详情

AJ65SBTB2N-8A AC输入模块输入:8点,AC100~120V,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2N-16A AC输入模块输入:16点,AC100~120V,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-8D DC输入模块输入:8点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB3-8D DC输入模块 输入:8点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 3线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16D DC输入模块 输入:16点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16D1 DC输入模块

输入:16点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:0.2ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB3-16D DC输入模块输入:16点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB3-16KD DC输入模块

输入:16点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,3线式,响应时间:0.2/1.5/5/10ms切换

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32D DC输入模块 输入:32点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32D1 DC输入模块

输入:32点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:0.2ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32D5 DC输入模块 输入:32点, DC5V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32KD DC输入模块

输入:32点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:0.2/1.5/5/10ms切换

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65DBTB1-32D DC输入模块 输入: 32点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 10ms

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65VBTS3-16D DC输入模块 输入:16点,DC24V,正公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式: 弹簧夹端子排

AJ65VBTS3-32D DC输入模块 输入:32点,DC24V,正公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

AJ65VBTCE3-8D DC输入模块 输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-16D DC输入模块输入:16点, DC24V, 正公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-32D DC输入模块输入: 32点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-16DE DC输入模块 输入:16点,DC24V,负公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-32DE DC输入模块 输入:32点,DC24V,负公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCU3-16D1 DC输入模块 输入:16点,DC24V,正公共端共用型,3线式,响应时间:0.2ms

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC1-32D DC输入模块

输入:32点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC1-32D1 DC输入模块

输入:32点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 0.2ms

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC4-16DN DC输入模块输入: 16点, DC24V, 正公共端, 4线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC4-16DE DC输入模块 输入:16点,DC24V,负公共端,4线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTCF1-32D DC输入模块

输入:32点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:40针连接器

AJ65FBTA4-16D DC输入模块输入: 16点, DC24V, 正公共端, 4线式, 响应时间: 1.5ms

外部接线连接方式:防水连接器

AJ65FBTA4-16DE DC输入模块输入:16点, DC24V, 负公共端, 4线式, 响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:防水连接器

AJ65ABTP3-16D 带诊断功能DC输入模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

断线(未连接),短路(接地故障)带诊断功能

AJ65ABTP3-16DE 带诊断功能DC输入模块

输入:16点,DC24V,负公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

断线(未连接),短路(接地故障)带诊断功能

AJ65SBTB1-8T 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-8T1 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2-8T 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2-8T1 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16T 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V, 0.5A/1点, 3.6A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16T1 晶体管输出模块 输出: 16点, DC12~24V, 0.5A/1点, 3.6A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2-16T 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2-16T1 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32T 晶体管输出模块 输出:32点,DC12~24V, 0.5A/1点, 4.8A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32T1 晶体管输出模块 输出:32点,DC12~24V,0.5A/1点,4.8A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-8TE 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.1A/1点,0.8A/1公共端,源型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16TE 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,源型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1B-16TE1 晶体管输出模块 输出: 16点, DC12~24V, 0.5A/1点, 4A/1公共端,源型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32TE1 晶体管输出模块 输出:32点,DC12~24V,0.5A/1点,4.8A/1公共端,源型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65DBTB1-32T1 晶体管输出模块

输出:32点, DC12~24V, 0.5A/1点, 8A/1公共端(2A/1端子), 漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65VBTS2-16T 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V, 0.5A/1点, 4A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

AJ65VBTS2-32T 晶体管输出模块 输出:32点,DC12~24V,0.5A/1点,4A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

AJ65VBTCE2-8T 晶体管输出模块 输出:8点,DC12~24V,0.1A/1点,0.8A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE2-16T 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-16TE 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,源型,3线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCU2-16T 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V, 0.1A/1点, 1.6A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC1-32T1 晶体管输出模块 输出: 32点, DC12~24V, 0.1A/1点, 3.2A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTCF1-32T 晶体管输出模块 输出: 32点, DC12~24V, 0.1A/1点, 3.2A/1公共端, 漏型, 1线式

外部接线连接方式:40针连接器

AJ65FBTA2-16TE 晶体管输出模块 输出:16点,DC12~24V,1A/1点,4A/1公共端,源型,2线式

外部接线连接方式:防水连接器

AJ65SBTB2N-8R 触点输出模块 输出:8点,DC24V/AC240V,2A/1点,4A/1公共端,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2N-16R 触点输出模块 输出:16点,DC24V/AC240V,2A/1点,8A/1公共端,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65DBTB1-32R 触点输出模块 输出: 32点, DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1公共端(2A/1端子), 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2N-8S 三端双向可控硅开关输出模块

输出:8点,AC100~240V,0.6A/1点,2.4A/1公共端,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB2N-16S 三端双向可控硅开关输出模块

输出:16点,AC100~240V,0.6A/1点,4.8A/1公共端,2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB32-8DT DC输入晶体管输出模块

输入:4点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间:1.5ms

输出:4点, DC24V, 0.5A/1点, 1.2A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB32-8DT2 DC输入晶体管输出模块

输入:4点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间:1.5ms

输出:4点, DC24V, 0.5A/1点, 1.2A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16DT DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间:1.5ms

输出: 8点, DC24V, 0.5A/1点, 2.4A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16DT1 DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 0.2ms

输出:8点,DC24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16DT2 DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

输出:8点,DC24V,0.5A/1点,2.4A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-16DT3 DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 0.2ms

输出:8点, DC24V, 0.5A/1点, 2.4A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB32-16DT DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间:1.5ms

输出:8点, DC24V, 0.5A/1点, 2.4A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB32-16DT2 DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间:1.5ms

输出:8点, DC24V, 0.5A/1点, 2.4A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32DT DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

输出:16点,DC24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32DT1 DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,1线式,响应时间:0.2ms

输出:16点,DC24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32DT2 DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

输出:16点,DC24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32DT3 DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,1线式,响应时间:0.2ms

输出: 16点, DC24V, 0.5A/1点, 3.6A/1公共端,漏型, 1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32KDT2 DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,1线式,响应时间:0.2/1.5/5/10ms切换

输出:16点,DC24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB1-32DTE1 DC输入晶体管输出模块 输入:16点,DC24V,负公共端,1线式,响应时间:1.5ms

输出:16点,DC24V,0.5A/1点,3.6A/1公共端,源型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65DBTB1-32DT1 DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,1线式,响应时间:10ms

输出:16点,DC12~24V,0.5A/1点,4A/1公共端(2A/1端子),漏型,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65VBTS32-16DT DC输入晶体管输出模块

输入:8点,DC24V,正公共端共用型,2线式,响应时间:1.5ms

输出:8点, DC12~24V, 0.5A/1点, 4A/1公共端,漏型, 2线式

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

AJ65VBTS32-32DT DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端共用型, 2线式, 响应时间: 1.5ms

输出:16点,DC12~24V,0.5A/1点,4A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:弹簧夹端子排

AJ65VBTCE32-16DT DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 3线式, 响应时间: 1.5ms

输出:8点,DC24V,0.1A/1点,0.8A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE32-32DT DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

输出:16点,DC24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,2线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65VBTCE3-32DTE DC输入晶体管输出模块

输入:16点,DC24V,负公共端共用型,3线式,响应时间:1.5ms

输出: 16点, DC24V, 0.1A/1点, 1.6A/1公共端,源型, 3线式

外部接线连接方式:传感器连接器(e-CON)

AJ65SBTCF1-32DT DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 1.5ms

输出:16点,DC12~24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:40针连接器

AJ65VBTCF1-32DT1 DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:0.2ms

输出:16点,DC12~24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:40针连接器

AJ65VBTCFJ1-32DT1 DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 1线式, 响应时间: 0.2ms

输出:16点,DC24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:40针连接器

AJ65FBTA42-16DTE DC输入晶体管输出模块输入:8点, DC24V, 负公共端, 4线式, 响应时间: 1.5ms

输出:8点, DC24V, 1A/1点, 4A/1公共端,源型, 2线式

外部接线连接方式:防水连接器

AJ65SBTC4-16DT2 DC输入晶体管输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端共用型, 4线式, 响应时间:1.5ms

输出:8点, DC24V, 0.5A/1点, 2.4A/1公共端,漏型, 4线式

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTC1-32DT3 DC输入晶体管输出模块

输入:16点, DC24V, 正公共端共用型, 1线式, 响应时间: 0.2ms

输出:16点,DC24V,0.1A/1点,1.6A/1公共端,漏型,1线式

外部接线连接方式:快捷连接器

AJ65SBTB32-16DR DC输入触点输出模块

输入:8点, DC24V, 正公共端/负公共端共用型, 3线式, 响应时间: 1.5ms

输出: 8点, DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1公共端, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65SBTB32-16KDR DC输入触点输出模块

输入:8点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,3线式,响应时间:0.2/1.5/5/10ms切换

输出:8点, DC24V/AC240V, 2A/1点, 4A/1公共端, 2线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

AJ65DBTB1-32DR DC输入触点输出模块

输入:16点,DC24V,正公共端/负公共端共用型,1线式,响应时间:10ms

输出:16点,DC24V/AC240V,2A/1点,4A/1公共端,1线式

外部接线连接方式:螺栓端子排

FA3-TH1C16XC-01C 数字信号转换器(终端模块)连接用 输入:16点,外部连接方式:MIL连接器

【可搭载单元:继电器绝缘:常开触点/常闭触点/DC24V,光电耦合器绝缘:DC24/48/100V,AC100/200V】

FA3-TH1C16Y-01C 数字信号转换器(终端模块)连接用 输出:16点,漏型,外部连接方式:MIL连接器

【可搭载单元:继电器绝缘:常开触点/常闭触点/晶体管/触发三极管】

FA3-TH1C16YE-01C 数字信号转换器(终端模块)连接用 输出:16点,源型,外部连接方式:MIL连接器

【可搭载单元:继电器绝缘:常开触点/常闭触点/晶体管/触发三极管】