

# 9V 12V 24V光电式无线(有线) 烟感探测器

产品名称	9V 12V 24V光电式无线(有线) 烟感探测器
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	类型:yk-wg 材质:塑料 特点:报警声大
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

## 产品详情

智能离子感烟火灾探测器是我公司跟踪最新国际器件和技术研发的安防系列产品。它广泛应用于家居、办公、商业等区域。对现场早期发生的火灾烟雾及时发出报警，防患于未然，给您的生命和财产带来安全保障。

整体碟型外观设计、造型美观和谐、安装简捷方便。

电路设计工艺精良，smt贴片工艺，低电耗，电池使用时间长。 无线发射系统内置，编码方便，发射距离远。 产品结构进行涂复工艺，防静电误报，抗干扰能力强。 兼容性强，多种报警方式任选。可与有线、无线报警系统、楼宇对讲系统、三表抄送系统、火灾监控防范、智能家居系统等智能控制系统配套使用。

工作电流：静态约6 u a，报警约40ma 报警灵敏度： 级 烟雾报警：探测到烟雾时连续报警

报警响度：>70db 指示灯：工作状态led每40s闪烁一次，报警状态led 1s 闪烁一次

欠压报警：内置电池耗电约至7v时，每40s报警器响一次 坏坏?br> 工作电压：

a：内置9v层叠式电池(正常使用一年) b：或外接12v~24v 直流电源（通过dc+-连线端连接）

c：或内置9v与外接电源同时使用，此时9v电源为应急电源 工作环境温度：-20 ~ 50

(1) 特性 电源：9v

工作电流：静态电流小於10ua，工作电流在小於30ma之间。烟雾灵敏度：符合ul的217号标准。

工作温度：40of-120of (4oc-50oc)。气体介面温度：10%-90%。蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。

电池寿命：至少1年 (2) 安装 选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位

。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固

安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的

隔间内。有探测的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。

轻轻按下测试按钮一下探测器是否正常工作。(3) 工作，测试及维修的程序，本探测器在安装好之后

就已处於工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。当燃烧微粒被探测到时，

本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。测试：按下并保持住测试按钮至少3秒钟，

一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味著探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快

速闪烁。也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。

(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作) 避免安装於以下位置

1、太接近门口, 窗户, 风扇等地方均会影响警报器的灵敏。因为这些地方一般空气流通较快。 2、不可安装於高潮温度的地点, 如浴室, 顶楼或温度高於39oc或低於5oc。 简易保养: 每隔6个月便需清洁警报器一次以保持工作效率良好, 先把电源关掉, 再用软毛刷轻扫灰尘便可。再把电源启动。若发现以下问题: 1、按了测试健但不发声 2、烟雾测试但不发声 3、预备灯不再隐定闪动可尝试以下各项以作改善:

1、检查电源是否如常运作 2、简单地清洁一下

3、可请电工彻底检查, 如以上办法仍不能改善情况, 请不要尝试修理。若警报器尚在保养期内, 请连同购买日期证明(发票), 一并退回本公司。备注: 非正常气温也许会导致误鸣, 只需令空间空气流通, 警报声便待会停止。灰尘亦会令警报器灵敏度减退, 请根据以上清洁方法以作改善。 三、

工作、测试程序: 本控制器加电后就处于工作状态, 在工作状态发光二极管每分钟闪烁一次, 当探测到烟雾时, 本探测器发出清楚的脉动声光警讯, 并同时输出干接点信号供采集器识别, 直到烟雾散去为止。按下测试器按钮并保持3秒钟以上, 烟雾传感器会发出清除响亮的脉动报警讯号, 同时发光二极管快速闪烁: 把烟雾吹入探测器中烟雾传感器同时会发出警告信号。 四、安装维护注意事项:

不可安装高于温度、高风的地、否则会影响灵敏度; 为保持传感器工作效率良好, 每融6个月需清洁传感器, 先把电源关掉, 再用软毛刷轻扫灰尘便可, 再把电源启动。 联网型烟雾报警器, 烟雾报警器适用安装在少烟、禁烟场所探测烟雾离子, 能够准确地检测烟雾, 当烟雾浓度超过限量时, 传感器发出声光告警, 并向采集器输出告警信号。 一、技艺术参数: 电源: 9v

工作电流: 静电流小于10ua, 报警工作电流在10-30ma之间;

输出形式: 干接点, 警戒时输出关开路, 报警时输出短路, 阻抗小于50欧;

烟雾灵敏度: 符合ul的217号标准。工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘, 传感器有反应;

工作环境: -5?c-50?c, 10-90%无冷凝; 蜂鸣器声量强度: 10英尺为85分贝。 二、安装及应用:

先选择合适区域、用螺钉固定定座, 将烟感分线连接后旋在固定座上。

房间内每15—30平方米装一个烟感, 重要设备上方0.5—2.5米安装烟感

竭诚欢迎您代理我们的安防产品, 无论您是个人还是商家, 我们都给您办事处的待遇和强有力的品牌、技术、售后服务支持。 <永康>品牌产品,面向全国诚招代理商.

"9v 12v 24v光电式无线(有线) 烟感探测器"的类型为yk-wg, 用途是烟感探测, 特点为报警声大, 材质是塑料