

新品铂普简易式单门门禁一体密码读卡机

产品名称	新品铂普简易式单门门禁一体密码读卡机
公司名称	广州市铂普精密门控有限公司
价格	100.00/只
规格参数	类型:非接触式读卡 品牌:bopper 适用卡类:id
公司地址	中国广东广州市 广州市海珠区南洲路池窖东南街五巷三号
联系电话	86-02084176089 13609035286

产品详情

财富热线：陈小姐13326402908商务qq：2498092880（验证信息请写购买铂普门控系列产品。）

外观尺寸：110mm*86mm*21mm（86盒装机孔位）

一、产品功能简介：

本产品为独立门禁一体机，专门为电动门锁及安全防范系统而设计，支持感应卡（em卡、ic卡）开门、密码开门、感应卡+密码开门；用户可以自选某一种开门方式，功能强大，安装方便，外观新颖，适用于办公室，家庭，机房，小区以及公共场所的首选理想门禁装置；本机特点：

- 1、使用卡或密码，卡加密码开门。
- 2、可以外接一个维根26读卡器，实现进出读卡。
- 3、卡片与密码容量有：2000（出厂默认）、8000（需另订购）。
- 4、恢复出厂参数设置，已加入的密码与开门卡片不会丢失，解决需重新发卡的烦恼。
- 5、自动门专用com - no干结点输出。

二、参数：

塑料银色外壳

接入工作电压：dc12v（宽限9v~14v）。

待机电流：<150ma。

三、本机led指示说明：

- 1、红灯：电源指示常亮。
- 2、绿灯：开锁状态。
- 3、黄灯：等待操作命令执行。

四、操作指南：

- 1、进入管理状态：按0*1234#（初始密码为1234）黄灯闪烁，绿灯变亮；退出管理状态，按0*#退出，绿灯熄灭。
- 2、修改管理密码：先按0*1234#，再按1*新密码#，密码（4~6位数），然后再次输入0*新密码#方能有效。例如管理密码为6789，则按1*6789#再次输入0*6789#确认有效。
- 3、添加开门密码：先按0*1234#，再按2*开门密码#，密码为（4~6位数），输入该命令后，添加一组开门密码，也可以再连续输入多组开门密码，例如开门密码#，添加多组密码。
- 4、删除一组开门密码：先按0*1234#，再按3*密码#输入该命令后，删除一组密码后也可以连续输入：开门密码#，删除多组密码。
- 5、删除所有开门密码：按3*9*9#即可全部删除密码。

添加开门卡

- 1、直接加开门卡方法：先按0*1234#，再按4*1#读卡，刷卡成功，蜂鸣器长鸣一声，然后可以连续刷卡。
- 2、卡加个人密码开门方法：先按0*1234#，再按4*3#读卡，刷卡成功，蜂鸣器长鸣一声，然后可以连续刷卡，附加密码必须在第一次读卡时输入4~6位数密码。（注此密码为所有卡的同一密码，需将更改为自己的密码，其操作为刷已注册后输入密码开门后在绿灯闪亮其间输入*1*新密码#就可更改卡加不同的密码，开门时需刷卡加密码再按#号开门。（注：密码或卡加密码开门必须都要带#号开门。）

删除卡片：

- 1、删除一张开门卡：先按0*1234#，再按5*卡号#（卡号为卡片上数字的10位数，加卡时请把卡片的前10位数字记录下来写在卡片上方便后续删除此卡），不能直接将卡刷卡删除。
- 2、删除所有开门卡：先按0*1234#，再按5*9*9#，删除成功，蜂鸣器长鸣一声。
- 3、删除所有密码和卡：先按0*1234#，再按6*9*9#，删除成功，蜂鸣器长鸣一声，黄灯闪烁，过两秒又长鸣一声，黄灯变灭。

设置其它参数：

- a) 设置常开模式：先按0*1234#，再按8*密码#（密码为4 - 6位数，初始密码为1234），开启需在开门保持时间内输入8*密码#才有效，取消按8*密码#。
- b)设置开锁延时时间：先按0*1234#，再按9*时间#（默认时间为5秒，可设置1-99秒内）。
- b) 设置胁迫密码报警：先按0*1234#，再按13*胁迫密码#（密码为4~6位数），启动按胁迫密码#，警铃响，解除关闭请将电源断电重新加电即可。
- c) 检测门长时间未关闭，需接门磁或带反馈的电锁，此时绿灯不停的闪烁，直到门关好后才熄灭。闯入报警蜂鸣器不停响，解除报警功能需读合法卡（开门有效卡）关闭。
- d) 恢复出厂参数，先按0*1234#，再按12*#，蜂鸣长鸣一声，绿灯变灭，管理密码，开锁时间等参数恢复为默认值，此时已添加的开门卡与密码等都不会丢失。

复位键(reset):按下复位键1秒，蜂鸣器长鸣一声，管理密码开锁时间等参数恢复为默认值，此时已添加的开门卡与密码等都不会丢失；按下复位键3秒，即内部所有数据将格式化将被删除。

以下是产品的实拍：

售后服务

（1）本店是金牌企业诚信通会员，更有诚信保障金做先行赔付，所以请各大买家放心购买，有买家在收到货物七天内如有任何质量问题，可选择退换货。但请买家千万注意七天退换货的前提是：所售货物包装、配件完整无缺，商品无损坏，外观无划痕。买家承担往返快递费用。所以收到产品后，请保留好原包装，以方便更换新机，同时，请不要私自拆开产品，私自拆开的一律不保修。

（2）用户收到货（从快递送到时间算起），免费保修1年，同时本公司提供终身成本费维修。

（3）每次交易结束后买卖双方都有一个评价的机会，对于买家我们一律给予好评！拒绝中差评请您在给我们做出中差评前，用旺旺或者站内信、留言等方式与我们联系沟通，相信世界上没有解决不了的问题！中差评只会加深彼此之间的误会，并不能达到愉快网购的目的！对于那些恶意中差评的人，我们有权取消其一切售后服务，我们每天都很辛苦，大家谁都不容易！

批发说明

混批

支持混批，[10000]元以上起批或者[50]台以上起批

我司诚招代理、实体店，网店分销支持一台起代发货，欢迎垂询！谢谢。订购热线：13326402908
陈小姐支付宝即时付款账号：chenzhiwei000@hotmail.com户名：陈芝伟什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享

受批发价格。

运费说明

1、顺丰快递：国内22元首重1公斤，省内和同城13元首重1公斤；2、优速快递：15元首重，东北三省、新疆、西藏、内蒙古、甘肃、青海、宁夏18元首重1公斤；3、ems邮政：25元1公斤内、东北三省、新疆、西藏、内蒙古、甘肃、青海、宁夏30元1公斤内；售后服务：我司产品在收货后一律7天包换（在不影响二次销售的情况下，不刮花外观），一年保修！代收货款：全国支持德邦快递代收货款（3%的代收服务费）；换货邮费各付一次，后期售后邮费全部自理。代理商一切邮费自理！谢谢

"供应新品铂普简易式单门门禁一体密码读卡机"的类型为非接触式读卡，存储量是2000，型号为bop-08，工作频率是1（Khz），读卡时间为0.5（s），品牌是bopper，感应距离为5（cm），适用卡类是id，电源功率为0.1（W）