

泰家宝家庭小型智能控制主机 智能家居主机

产品名称	泰家宝家庭小型智能控制主机 智能家居主机
公司名称	乐清市泰家宝贸易有限公司
价格	2599.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tkbhome 型号:veralite
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	61725816

产品详情

产品描述

veralite无线智能控制主机是泰家宝智能控制系统的重要组成部分，每台控制主机都有它的唯一名称，标识为vera-序列号，通过该产品可进行本地控制和远程控制、添加和删除设备、关联设备、设置场景等操作，并实现远程监控、灯光控制、窗帘控制、空调控制、门锁控制、安防控制等功能。

规格型号

型号：veralite

电压：220vac/50hz

频率：868.42mhz

可控设备：60个

包装

主机 × 1

网线 × 1

说明书 × 1

aa电池 × 4

电源适配器 × 1

安装使用

1、连接电源；

2、登录veralite(两种方式)：

将电脑和veralite接入同一个家庭局域网内（已接入广域网），进入远程访问地址<http://www.micasaverde.com/setup>,点击继续，电脑会自动搜索已连接控制主机的ip地址，按页面提示操作，即可进入veralite设置界面。

若未连接到广域网，将电脑的网络端口直接连接到veralite的广域网端口。当“network”指示灯为双闪烁模式，将电脑设置静态ip为：192.168.81.2,子网掩码255.255.255.0。然后打开浏览器输入<http://192.168.81.1>，进入veralite设置界面。

z-wave设备添加和删除

添加或者删除z-wave设备时，veralite与设备之间的距离应该在1米以内。如果设备不易移动，可断开veralite电源，在其电池仓正确装入4节aa电池（5号电池），然后按下veralite上面的电池按钮，此时电池便可给veralite供电。等待1分钟，当“ready”指示灯开始闪烁，就可以开始添加或删除设备。

删除设备

按“-”键，veralite进入删除模式，这时开始执行设备的删除操作（具体操作方式见设备说明书）。按下设备功能键后，若“ready”指示灯快速闪烁2秒钟，表明设备删除成功。在大多数情况下，设备删除和添加操作方式基本一样。一旦指示灯恢复缓慢闪烁，便可以继续删除下一个设备。一旦完成删除设备，按住“+”键5秒，将退出删除模式，并保存设置。

添加设备

按“+”按钮。veralite开始缓慢闪烁，大概每秒一次。这时开始执行设备的添加操作（具体操作方式见设备说明书）。灯光开关和模块的添加通常是通过开关设备来进行操作的。若veralite添加设备成功，“ready”指示灯将快速闪烁2秒钟。当它再次开始缓慢闪烁，则可以继续添加下一个设备。如果要添加的设备无法添加成功，按照设备说明书所示方式先将设备删除或重置，然后再次尝试添加。一旦完成添加设备，按住“+”键5秒，将退出添加模式，并保存设置。

操作平台

ios系统应用软件：ivera，sq remote，vera mobile等

android系统应用软件：home buddy，vera mobile等

windows phone系统应用软件：grasshopper

"泰家宝家庭小型智能控制主机 智能家居主机"的类型为小型智能网关，型号是veralite，电压为12VDC，尺寸是116mmX95mmX44mm，品牌为TKBHOME，加工定制是是，可控设备为60