

# 梅尼诗德 时控开关 KG316T

产品名称	梅尼诗德 时控开关 KG316T
公司名称	乐清市梅尼诗德电气有限公司
价格	28.00/个
规格参数	
公司地址	浙江乐清市乐清市象阳镇寺前工业区
联系电话	86 0577 62857751

## 产品详情

### kg316t微电脑时控开关说明书

特点 1.理想的节能、延长照明器件的使用寿命。应在天暗时用定时自动打开，半夜时用定时自动关闭。

这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视等最理想的控制产品。 2.内置可充电电池、外置电池开关，高精度，工业级芯片，强抗干扰。特性

型号	kg316t
电源电压	220vac 50-60hz ± 15%
内部电池电压	3.6vdc
电力消耗	约1.5va
控制输出	25a 250vac(阻性负载)
显示输出	lcd显示
走时误差	小于1秒/天
开关次数	日/周循环12次开关
环境温度	-25 至60
环境湿度	45至85%rh
机械寿命	最少3000,000次
重量、尺寸	约410克，120 × 74 × 52mm
安装方式	装置式

### 中英文周日标志对照表

mo	tu	we	th	fr	sa	su
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

接线 1.图1直接控制方式 2.图2控制接触器、线圈电压220vac/50hz

3.图3控制接触器、线圈电压380vac/50hz操作使用

1.使用前把产品左面的电池开关置于"开"位置！显示器上显示(星期一、5点正)，按住“时钟键”不放的同时再按“星期键、时键、分键”，调整北京时间。 2.设定开关时间：

步骤	按键	设定项目
1	按(手动)	使显示器的短横线在自动位置
2	按(设定)	进入定时开设定(显示1on)
3	按(星期)	设定每天相同，每天不同，星期一至星期五相同，或星期六至星期日相同
4	按(时)(分)	设定开的时间
5	按(设定)	进入定时关设定(显示1off)
6	按(时)(分)	设定关的时间
7	重复2-6	设定第2-12次开关的时间
8	按(时钟)	结束时间设定

\*如不需12个开关定时按(时钟)键，返回实际时间

\*如设定错误或取消设定请按(取消)键，再按一次恢复原来的设定 \*无设定时显示(--:--)

3.检查：按(设定)键检查所设定的时间是否正确。

4.修改：请在该设定处按(取消)键，然后重新设定该定时开关的时间及星期

5.结束检查：按(时钟)结束检查及设定，显示时钟

6.手动控制：按(手动)键，即可实现随意的开关参考使用

1.例如控制器每天下午6点自动打开电源，到夜里2点关闭电源，按以下操作

2.调好时间后按一下“设定键”显示器上显示如图4，按住“时键”显示器显示如图5。再按一下“设定键”显示器显示如图6，按住“时键”显示器显示如图7。以上调整完再按一下“时钟键”

显示器恢复显示北京时间。再按“手动键”可以直接开或关闭电路，然后每天控制器按自动运行。注意事项 1.为防强电流下触点发热，接线时务必拧紧接线柱的螺钉

2.控制器进线220vac/50-60hz电源，切勿接到380vac

3.控制器红灯亮有电进入，红、绿灯同时亮开关有电输出

4.设定的时间，不能交叉设定，应按时间的顺序设定

"梅尼诗德 时控开关 KG316T"的型号为KG316T，功耗是5（W），适用范围为路灯LED广告及其他，品牌是梅尼诗德，电源电压为220（V），加工定制是否