

YT-703全自动电力变压器消磁机

产品名称	YT-703全自动电力变压器消磁机
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:业泰 型号:yt-703
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

产品详情

全自动电力变压器消磁机是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁危害的专用设备，对保护电力变压器免受励磁涌流冲击，和安全投运有极其重要的作用。

yt-703全自动电力变压器消磁机的详细介绍

全自动电力变压器消磁机是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁危害的专用设备，对保护电力变压器免受励磁涌流冲击，和安全投运有极其重要的作用。一、主要特点：|现场使用220v交流电源即可。|该产品体积小，重量轻。|消磁速度快，三相变压器消磁一次至两次即可。|消磁效果明显。|具有操作简单，按启动键即可完成操作，消磁过程中显示进度百分数。|适用于35kv及以上大型电力变压器投运前消除剩磁。二、主要技术指标及使用条件1、主要技术指标最大消磁电流 10a外形尺寸 400mm×310mm×160mm重量 6.5kg2、使用条件环境温度 -10 ~ 50 环境湿度 85%rh工作电源 ac220v±10%电源频率 (50±1) hz三、面板功能介绍下图为面板示意图：液晶屏：显示消磁状态和进度电源开关：ac220v电源开关复位：中断仪器工作启动：启动消磁输出接地端子：与地线连接交流220v：接市电~220v电源插座消磁输出：接被消磁的变压器套管。四、使用说明：用电源线把仪器与外部ac220v电源连接，用接地线将接地端子与大地连接，消磁输出端子接变压器高压侧的被消磁相，如果不清楚具体哪相剩磁大，可以分两次消磁(ab, bc)，消磁输出不分正负。接好测试线后，打开电源开关，仪器显示：过几秒钟后显示：按启动键，消磁开始，液晶显示：等进度达到100%后，液晶显示：至此消磁结束。再消磁其它相或其它变压器，按复位键，重复以上过程即可。五、装箱清单主机 1台ac220v电源线 1根3a保险管 2只产品说明书 1份产品合格证 1个测试线 1套接地线 1根

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的：联系人：吉玉伟联系电话：021-56185279，66797089传真：021-667970876移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号3楼email：yetai@shyetai.com邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com/qq：121786680

"YT-703全自动电力变压器消磁机"的加工定制为是，品牌是业泰，型号为YT-703，电源电压是220（V）