

企业集采电子门锁,门锁锁具,机械门锁,酒店感应门锁

产品名称	企业集采电子门锁,门锁锁具,机械门锁,酒店感应门锁
公司名称	南京多泰电子科技中心有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:多泰 材质:环保材料
公司地址	中国 江苏 南京 江宁滨江经济开发区飞鹰路28号
联系电话	86 025 84875155

产品详情

前言

插入装有电池的应急电池合，显示屏自动进行扫描，看显示屏是否多或少笔画，扫描结束后，显示all ready，然后进入低功耗睡眠，此后长显00-01-01（年、月、日）及00：00（时、分）。输入出厂密码“1234”，按#键确认，显示屏显示“open”开门。

1编码

a、个人密码：输入1-8位密码，按#键确认，在显示“open”时。按*键，显示屏显示“-----”，然后输入1-8位密码，按#确认，显示into。

b、应急密码：输入8位密码，按#键确认，在显示“open”时。按*键，显示屏显示“-----”，输入8位密码，显示into确认，。

2、开门

a、个人密码：按#键，输入1-8位密码，按#确认；密码正确时，显示open，否则显示error，请重新输入密码。

b、应急密码：按#键，输入8位密码，按#确认；密码正确时，显示open，应急电磁铁吸合，否则显示error，请重新输入密码。

c、复位：按红色按键，个人密码和应急密码分别恢复为出厂密码“1234”和123456

3、报警

a、 振动报警：在静态时，按两次“0”键，显示屏显示“bell on”1秒，然后进入警戒状态，一旦晃动则报警30秒，然后继续处于警戒状态，输入正确密码，报警解除。

b、 三次错码报警：在输入个人密码或应急密码的过程中，若连续三次错码，报警30秒，输入正确密码，报警解除。

4、 欠压指示

当电池电压不足时，显示屏右下脚的电池符号显示为“ ”，表示电池的电压已经不足，请尽快更换电池。

5、 时钟设置：在静态时，按“*”键，显示屏“-----”的第一位闪动，此时按0或8设置，按#键移动闪动位，设置结束按#键确认。

6、 显示消隐：在输入密码前，先按#键，然后按*键，再输入密码，密码将以“口”显示。

7、 错码删除：在输入密码的过程中，可按“*”键删除字符。