

EW1000w小型风力发电机 太阳能路灯 风光互补 家用照明

产品名称	EW1000w小型风力发电机 太阳能路灯 风光互补 家用照明
公司名称	上海林慧新能源科技有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:光芒牌 型号:ew1000
公司地址	上海上海市闸北区上海市天目西路218号第二座2003室
联系电话	86 021 63178195 18217244872

产品详情

细节部位：

必备部件：

- 1- 风叶（3片）
- 2- 风叶法兰（1个）
- 3- 风帽（1个）
- 4- 电机（1个）
- 5- 尾舵（1片）

选配部件

- 6- 拉索（4根）
- 7- 拉索塔架（3节）
- 8- 底板及其他安装附件（1批）

9-风光互补控制器

可以选配风光互补控制器，及拉锁塔架6m

参数	
品牌	光芒
额定功率(w)	1000
额定电压(v)	24/48
额定电流 (a)	41/20
风轮直径(m)	1.96
启动风速(m/s)	2.5
额定风速(m/s)	12
安全风速(m/s)	35
发电机工作形式	永磁同步发电机
风叶旋转方向	顺时针
风叶数量 (片)	3
电机材料	铝合金&不锈钢
风叶材料	尼龙
拉索塔架高度(m)	6
建议配套蓄电池容量	12v200ah * 2
配套逆变器类型	单相正弦波

安装步骤:

1.将电缆连接在机头下端接线柱上

电缆从立杆中心穿出

2.用6个m10*55的内六角螺栓固定风机法兰盘与立杆

3.将风叶放在风叶定位盘上，每片风叶用3个m8*25螺栓固定

4.将风叶法兰套入电机轴，用m16的螺帽固定，用扳手将螺帽固定，同时顺时针旋转风叶，直至风叶法兰与电机轴拧紧

6.将风帽安装在电机上，用1个m6*140的螺栓固定

7.将风机引出的电缆线连接在控制器接线端上（接线时首先将蓄电池和控制器电缆线连接好）

8.与立杆连接的法兰盘尺寸图

案例：

1.关于发货

亲，我们公司统一是款到发货。财务认准的收款方式是：在公司账号查到款项，只有汇款水单是不可以的哦。如果是在当天2：30分之前查到款项，那么当天发货。如果在2:30之前账户没有能够查到货款，之后到账，是第二天发货的，没有库存的商品需要提前确认交货期，全款到账，或者是40%定金，对于非我司生产的需要外购的货物，必须货款全款到账。公司有一套完善的发货流程，2:30-3:30是打包时间，以及财务打印出库单的时间，3:30之后货物装车发货。

2.关于物流

亲，如果货物体积比较大或者是件数比较多，我们是默认物流发货的。物流发货只包到当地物流站点，一般是包邮费的，有特殊要求的，比如需要送货上门，或者是达不到发快递要求需要发快递的，要自己补运费。如果有客户指定物流，需要提前沟通，因为有的物流只接受很整齐的货物，对我们裸装的货物是不接受的。

3.关于包装

亲，我们公司常见的包装方式是编织袋包装和胶木板箱包装，偶尔也会应客户要求发纸箱包装的。如果离得比较远，建议木箱包装，因为路途长远，中间可能转运，有的包装方式是承受不了的。

4.关于货物

图片是实物拍摄的，但是在实际的包装过程中，可能会因为某些原因，货物上面有点油污，货物出厂前我们都会检查下的，但是不排除意外，只需要擦掉就可以了，不影响使用的哦。

"EW1000w小型风力发电机 太阳能路灯 风光互补 家用照明"的额定功率为1000 (W) , 型号是EW1000 , 输出电压为24/48 (V) , 风轮直径是1.96 (m) , 品牌为光芒牌 , 加工定制是是 , 额定风速为12 (m/s) , 叶片数目是3片