

离子风棒，离子铜棒501

产品名称	离子风棒，离子铜棒501
公司名称	深圳市瑞宝丰科技有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:sg 型号:501 输入电压:5600 (v)
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 西乡大道宝源路口华源商务中心503
联系电话	86 0755 27911972 13828798071

产品详情

这是一种不用压缩空气的除静电棒，主要用于近距离除静电，长度可以按客户的要求定做。具有安装简易、工作稳定、消除静电速度快的特点。

工作原理

sg501离子铜棒可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将经过它离子辐射区内的静电中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引辐射区中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引辐射区中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，由于静电易吸引灰尘，除静电后，产品表面不易吸引灰尘。

产品特点

- 1、采用铜质外壳、坚固耐用、适用于各种恶劣的工作环境。
- 2、不需要压缩空气，消除静电距离为120mm以内。
- 3、其设计特别适合于薄片料加工、分切、卷料等平面场合消除静电。

技术参数

产品名称	sg501离子铜棒
工作电压	5.6kv
消耗电流	0.23ma/m
高压电线长度	3m
操作温度	0 ° c ~ 50 ° c
除静电时间	2s
长度	按客户的要求设计

测试结果

测试条件

操作电压 5.6kv 测试电压5kv to 500v 环境温度20

距离		30mm	90mm	150mm
中和时间	正	0.4s	0.6s	0.9s
	负	0.4s	0.6s	0.8s

备注：1、测试数据以me268a静电测试仪测试的结果为准。

2、测试的数据会因测试时的环境、空气、温湿度而有所变化。

安装操作

离子铜棒要配备高压电源供应器一起使用，将除静电棒连接线末端插入高压电源供应器的高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将连接线的接地线连接到高压电源供应器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压电源供应器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压电源供应器的使用电压），将除静电棒固定安装到合适的位置，把除静电产品和除静电棒的距离控制在120mm以内，打开高压电源供应器，就可以消除静电了。

使用和维护注意事项

- 1、安装操作前须看产品说明书。
- 2、连接高压电源供应器的插座必需可靠接地。
- 3、易燃易爆的环境下不可操作除静电棒。
- 4、不得擅自进行修理。
- 6、不用除静电棒时，要把高压电源供应器的电关掉。如果不关电的话，除静电棒还是处于工作状态，既浪费电又影响寿命。
- 7、离子针每半年清洁一次，清洁时关闭电源，用棉签蘸点酒精轻轻的擦洗里面的离子针。

网上标价仅作参考，实际价格请与我司业务人员联系确认。

业务咨询热线：13828798071 刘经理 或qq 2389954497

欢迎来电洽谈合作！

"离子风棒，离子铜棒501"的型号为501，输入电压是5600（V），品牌为SG，消电时间是< 2（s）