

供应双电源自动转换开关 3极 BYQ30-63A 上海人民

产品名称	供应双电源自动转换开关 3极 BYQ30-63A 上海人民
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:上海人民 型号:3极/byq30-63型(dz47) 绝缘电压:220 (v)
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

1、用途 byq30-63自动电源切换开关（以下简称切换开关）适用于交流50hz,额定工作电压380v及以下的双电源供电系统，用自动或手动操作方式来完成常用电源与备用电源之间的切换。该切换开关主要用于医院，商店，银行，化工，冶金，高层建筑，军事设施等不允许断电的重要场合。2、基本结构 byq30-63自动电源切换开关主要由电源转换执行断路器（包括常用电源执行断路器qn和备用电源执行断路器qr各一台），自动控制盒，电动操作机构等部分组成。断路器qn和qr均保持原有的过流保护和断路保护功能，可同时作为通，断及保护主电路之用。3、装配接线 接线时，常用电源n应拉入常用电源执行断路器qn，备用电源r应接入备用电源执行断路器qr。当qn和qr为四极断路器时，接线方式按接线图，其中qn和qr的1，3，5为三相进线端，2，4，6为三相出线端，7为零线进线端，8为零线出线端。若选用断路器为三极断路器，则必须将常用电源（n）的零线nn和备用电源（r）的零线nr同时接到三极专用接线零端子上。双电源切换开关自动控制器的工作电源取自断路器qn和qr的进线端和零线，若选用断路器为三极断路器时，必须要接两路来的零线nn和nr，该三极专用接线零端子在两台断路器中间。在自动电源切换形状安装，接线过程中，切不要把原接在进线端的本机控制线甩掉，碰断或短路。4、使用操作 无论常用操作电源和备用电源有无电压，均可采用手动操作方式。手动操作时，应将手动—自动按钮置于手动位置，当推动手顺时针旋转至终端时，备用电源执行断路器qr分闸，常用电源执行断路器qn合闸；当推动手柄逆时针旋转至终端时，备用电源执行断路器qr合闸常用电源执行断路器qn分闸。面板中，电源指示灯（黄）指示自动控制盒工作电源，若该灯不亮，说明自动控制盒工作电源有故障，不能操作开关。待修复正常后，将手动—自动按钮置于自动位置状态，如果常用电源供电正常，切换开关将自动投入常用电源执行断路器qn合闸状态，面板中r电源指示灯（绿）亮。5、维护 切换开关面板设有两只1a熔断器和一只三节接线端子，熔断器作为自动控制盒短路保护，接线端子则为指示信号灯接至控制面板提供有源电源，其电压为交流220v，电流为150ma,其中2为常用电源信号灯电源，3为备用电源信号灯电源。

"厂家供应双电源自动转换开关 3极 BYQ30-63A 上海人民"的品牌为上海人民，型号是3极/BYQ30-63型(DZ 47)，绝缘电压为220（V），额定电压是380（V），额定电流为63（A），极数是3P，产品认证为CCC，开关面板尺寸是275（mm）