

SIEMENS西门子 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2交换机 6GK52042BB002AA3

产品名称	SIEMENS西门子 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2交换机 6GK52042BB002AA3
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 交换机:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

“ Information ” 菜单起始页面起始页面视图输入设备的 IP 地址并成功登录后，将显示起始页面。无法对该页面上的任何内容进行组态。WBM 页面的常规布局每个 WBM 页面通常都会有以下几个区域：选择区 (1)：上方区域 显示区 (2)：上方区域 浏览区 (3)：左侧区域 内容区 (4)：中间区域使用“基于 Web 的管理”进行组态6.3

“ Information ” 菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.198 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 使用“基于 Web 的管理”进行组态6.3

“ Information ” 菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 99选择区 (1)选择区中有以下内容：Siemens AG 徽标当您点击徽标时，您将访问 Siemens 工业在线支持中相应基本设备的 Internet 页面。

显示：“系统位置/系统名称” (System Location / System Name) – “系统位置” (System Location) 包含设备的位置。如果使用设备出厂时的设置，则会显示设备的 IP 地址。 – “系统名称”(System name) 是设备名称。如果使用设备出厂时的设置，则会显示设备类型。可以通过“系统 > 常规 > 设备” (System > General > Device) 更改本次显示的内容。用于选择语言的下拉列表

具有状态显示的系统日期和系统时间可以在“系统 > 系统时间” (System > System Time) 中更改本次显示的内容。若未设置系统时间，则状态为

。若组态了系统时间却无法同步，则会显示黄色三角警告。检查是否可以与时间服务器通信。如有必要，请调整组态。若设置了系统时间和/或能够同步，则状态为。显示区 (2)在显示区的上半部分，您可以看到当前登录用户的名称和当前所选菜单项的完整标题。显示区的下半部分包含以下项目：

注销可以单击“注销” (Logout) 链接从任何 WBM 页面注销。LED 模拟每个设备都具有一个或多个 LED，用于提供有关设备工作状态的信息。根据其安装位置，可能不是总能直接访问设备。因此“基于 Web 的管理”显示的是仿真 LED。未使用的连接器会显示为灰显 LED。各种 LED 显示的含义在操作说明中进行了说明。单击该按钮后，可以打开 LED

仿真窗口。可以在切换菜单过程中显示该窗口，并根据需要进行移动。要关闭 LED 仿真，请单击 LED 仿真窗口中的关闭按钮。帮助单击此按钮时，将在新的浏览器窗口中打开当前所选菜单项的帮助页面。帮助页面包含内容区的说明。在某些情况下，还会对设备上不可用的选项进行说明。在每个搜索页面的顶部，都有一个用于搜索的输入框。在此输入框中，输入需要更多相关信息的条目，然后按 Enter 键开始搜索。随即出现一个对话框，其中会列出包含搜索条目的 WBM

页面。单击其中一个列表元素后，将在浏览器的新标签页中打开相应的 WBM 页面。使用“基于 Web 的管理”进行组态 6.3 “Information”菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1100 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 打印如果单击此按钮，将打开一个弹出窗口。此弹出窗口包含针对打印机优化过的页面内容视图。说明打印较大的表格如果要打印较大的表格，请使用 Internet 浏览器的“打印预览”功能。

收藏夹交付产品时，该按钮在所有页面上均为禁用状态。如果单击该按钮，符号会变为，当前打开的页面或选项卡被标记为收藏内容。启用该按钮后，导航区域将分为两个选项卡。第一个选项卡“菜单”(Menu) 包含启用该按钮前的所有可用菜单。第二个选项卡“收藏夹”(Favorites)

包含用户选作收藏内容的所有页面/选项卡。在“收藏夹”(Favorites)

选项卡上，页面/选项卡按照“菜单”(Menu)

选项卡中的结构排列。如果禁用已创建的所有收藏夹，“收藏夹”(Favorites)

选项卡将再次被移除。为此，单击相关页面/选项卡中的按钮。可以在“系统 > 加载和保存”(System >

Load&Save) 页面使用 HTTP 或者 TFTP 保存、上传和删除设备的收藏夹组态。浏览区 (3) 在导航区中，可以使用各种菜单。单击各菜单可显示其子菜单。子菜单包含提供了信息的页面或可用来创建组态的页面。

这些页面始终在内容区显示。如果已创建收藏夹，导航区域将分为两个选项卡：“菜单”(Menu)

和“收藏夹”(Favorites)。内容区 (4) 内容区显示设备图形。该图形始终显示 WBM

已被调用的设备。设备图形下面会显示以下项目：站的 PROFINET 名称 (PROFINET Name of Station) 显示

PROFINET 设备名称。诊断模式 (Diagnostics Mode) 显示启用 EtherNet/IP 还是 PROFINET IO。系统名称

(System Name) 显示设备名称。4. 在“当前用户密码”(Current User Password)

输入框中，再次输入出厂设置用户“admin”的密码。5. 如果需要，在“新建管理员帐户名称”(New Admin Account Name)

输入框中输入新的用户名。如果是首次登录或是在“恢复出厂默认设置并重启”(Restore Factory Defaults and Restart)

后登录，则可以对出厂时预设的用户“admin”进行一次重命名。之后，不可再重命名“admin”。6.

在“新密码”(New Password) 输入框中为用户输入新密码。新密码必须符合以下密码策略：-

密码长度：至少 8 个字符，最多 32 个字符 - 至少 1 个大写字母 - 至少 1 个特殊字符 - 至少 1 个数字 7.

在“密码确认”(Password Confirmation) 框中再次输入密码。密码输入必须匹配。单击“设置值”(Set Values) 按钮，完成操作并激活新密码。成功登录后，即会显示起始页面。登录到已组态的设备登录到已

组态的设备时，请按以下步骤操作：1. 在“名称”(Name)

输入框中输入已创建用户帐户的用户名。可在“安全”(Security) > “用户”(Users)

中组态本地用户帐户。2. 在“密码”(Password) 输入框中输入相关用户帐户的密码。3.

单击“登录”(Login) 按钮或按 Enter 确认输入内容。成功登录后，即会显示起始页面。使用“基于 Web

的管理”进行组态 6.2 登录 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based

Management V4.3.1 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 97 使用 HTTPS 登录“基于 Web

的管理”还允许通过 HTTPS 协议的安全连接与设备相连。如果要使用 HTTPS

连接到设备，请按以下步骤操作：1. 单击登录页面上的链接“切换到安全的 HTTP”(Switch to secure HTTP)，或在 Internet 浏览器地址框中输入“https://”和设备的 IP 地址。2.

检查显示的证书警告并在适用时进行确认。将显示“基于 Web 的管理”登录页面。3. 然后，按照“使用 HTTP 登录”(Login with HTTP) 中的说明进行操作。防范暴力破解为了防范暴力破解，在 11

次登录尝试失败后，将拒绝用户或用户的 IP 地址登录设备。设备型号 (Device

Type) 显示设备的型号标识。PROFINET AR 状态 (PROFINET AR Status) 显示 PROFINET

应用关系状态。- 在线 (Online) 存在与 PROFINET 控制器的连接。PROFINET

控制器已将其组态数据下载到设备。设备可以将状态数据发送到 PROFINET

控制器。在这种状态下，无法在设备上组态 PROFINET 控制器所设置的参数。- 离线 (Offline) 不存在与 PROFINET 控制器的连接。电源 1 (Power Supply 1)/电源 2 (Power Supply 2) - “接通”(Up) 电源 1 或 2

已接通 - “无效”(Down)：电源 1 或 2 未接通或电压低于允许值。PLUG 配置 (PLUG \$onfiguration) 显示

PLUG 上组态数据的状态，请参见“系统 > PLUG > 组态” (System > PLUG > Configuration) 部分。

“故障状态” (Fault Status) 显示设备的故障状态。使用“基于 Web 的管理”进行组态 6.3

“Information” 菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1102 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 常用按钮 WBM 页面中包含下列标准按钮：

使用“刷新” (Refresh) 按钮刷新显示画面在显示当前参数的“基于 Web 的管理”页面底部有一个“刷新” (Refresh)

按钮。单击该按钮可为当前页面请求设备的最新信息。说明如果在使用“设置值” (Set Values) 按钮将组态更改传送到设备之前单击“刷新” (Refresh) 按钮，则会删除更改，并会从设备加载之前的组态并在此进行显示。使用“设置值” (Set Values) 保存条目在进行组态设置的页面底部有一个“设置值” (Set Values) 按钮。仅当至少更改了页面上的一个值时，该按钮才会激活。单击该按钮，可保存在设备上输入的组态数据。保存之后，该按钮会再次变为未激活状态。说明只有“admin”用户才能更改组态数据。

使用“创建” (Create) 按钮创建条目在可以创建新条目的页面底部有一个“创建” (Create)

按钮。单击该按钮可创建新条目。创建一个条目后，页面将进行更新。使用“删除” (Delete)

按钮删除条目在可以删除条目的页面底部有一个“删除” (Delete)

按钮。单击该按钮可将之前选择的条目从设备内存中删除。删除一个条目后，页面将进行更新。

使用“下一页” (Next) 按钮向下翻页在含有许多数据记录的页面中，页面上能够显示的数据记录数受到限制。单击“下一页” (Next) 按钮，可向下翻页查看数据记录。使用“上一页” (Prev) 按钮向上翻页在

含有许多数据记录的页面中，页面上能够显示的数据记录数受到限制。单击“上一页” (Prev)

按钮，可向上翻页查看数据记录。使用“基于 Web 的管理”进行组态 6.3 “Information” 菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1 配置手册, 11/2021,

C79000-G8952-C360-13 103 消息如果您已启用“自动保存” (Automatic Save)

模式并且更改了一个参数，则显示区域中将出现如下消息“所做更改将在 x

秒内自动保存。按下‘写启动组态’ (Write Startup Config) 可立即保存更改” (Changes will be saved

automatically in x seconds. Press 'Write Startup Config' to save the changes immediately.) 说明中断保存只有消息中的定时器到期后，才会启动保存。此时将显示如下消息：“正在保存组态数据。请勿关闭设备” (Saving

configuration data in progress. Please do not switch off the device)。保存所需的时间取决于设备。

不要在定时器到期后立即关闭设备。