

ZGY-20A变压器直流电阻测试仪

产品名称	ZGY-20A变压器直流电阻测试仪
公司名称	上海苏特电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:苏特 铁心形状:sd型 型号:zgy-20a
公司地址	上海市共康路1018号
联系电话	86-02166241190 18917513980

产品详情

直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪、接地线成组电阻测试仪、直流单双臂电桥、三通道直流电阻测试仪

一、概述 zgy-20a变压器直流电阻测试仪是变压器制造中的半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制了sr—20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。zgy-20a变压器直流电阻测试仪整体由单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电指示功能。zgy-20a变压器直流电阻测试仪测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

二、安全措施 1、zgy-20a变压器直流电阻测试仪使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、zgy-20a变压器直流电阻测试仪仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、zgy-20a变压器直流电阻测试仪本仪器内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、zgy-20a变压器直流电阻测试仪仪表应避免剧烈振动。 5、zgy-20a变压器直流电阻测试仪对仪表的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。 7、测量无载调压变压器时，一定要等放电指示报警声停止后，再切换档位。 8、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点 1、仪器输出电流大、重量轻。 2、具有完善的保护电路，可靠性强。 3、立式机箱结构，便于现场操作。 4、具有放电报警声音，放电指示清晰，减少误操作。

四、技术指标 1、输出电流：2.5a、5a、10a、20a 2、量程：100 μ
—1 (20a) 200 μ —2 (10a) 1m —4 (5a)
) 1m —10 (2.5a) 3、准确度：0.2% 4、分辨率：0.1 μ 5、工
作温度：0—40 6、工作湿度： 90%rh，不结露 7、工作电源：ac220v \pm 10%，50hz \pm 1hz五、系
统介绍 仪器面板见图电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险仓和开关。

电源表头：输出电流指示表头。接地柱：为整机外壳接地用，属保护地。v+、v-:电压输出端子。i+、i-:电流输出端子。显示器：128 \times 32点阵液晶显示器，显示电流和电阻。灰度调整：可调整显示字符的对比度。打印机：打印电阻值结果。复位键：整机回到初始状态，切断输出电流。选择键：在初始状态预置

输出电流、显示电阻值后，按此键1 - 2秒可打印电阻值。确认键：选定电流后按此键，仪器按选定电流启动进行测试，显示电阻值后。按此键1 - 2秒可重新启动，清除数据缓冲区中不准的老数据。

联系人：徐寿平联系电话：021-56479693 ， 56479692
， 56480492传真：021-56422486移动电话：13818304482 ， 13795360144 ， 13818304481地址：上海市宝山区
富长路1080弄357号e-mail:sute@56412027.comsute@sutedq.com公司网址：www.sute2008.com www.aft18
.comqq:1067585793 qq: 1378243324

本产品的 型号为ZGY-20A ， 铁心形状是SD型 ， 应用范围为变压器外