## S8VM-01524CD**欧姆龙电源**

产品名称	S8VM-01524CD欧姆龙电源
公司名称	杭州壮一科技有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:omron/欧姆龙 型号:s8vm-01524cd
公司地址	中国 浙江 杭州市西湖区 杭州市西湖区文三西路499号
联系电话	86 0571 87072511

## 产品详情

		关电源								
小型轻量型基本电源系列集中了各种类型(容量、电压) •										
	行业最小尺寸。◆									
			.解电容,确保系			-	_			
			:计,印刷线路板 :路板,强度、耐				•			
			. 构选 , 强度、问 . 构造 , 全面提高			-				
额定值/性能/功能 项		X			50w	100w		150w		
		容量								
车	渝入条件		ː ( typ. )					~ 80% (		
			玉数 *1					00 ~ 240	_ `	
			率 *1					50/60hz	(4	7 ~ 63
	_		因数 * 2		0.95typ.	151 04		11 1-12		
		谐波电流抑制			以en61000-3-	·  以en61	000-3-2	为标准		
	-	<b>中分</b> 40 [	400 t⇔ \ π+		?为标准 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.05101-	<del>-</del> 1	2 7-1	-	
		电流 *2	100v输入时		).9a以下	1.8a以 <sup>-</sup>		2.7aり		-
	-	)	200v输入时	U.	.45a以下	0.9a以 <sup>-</sup>	<u> </u>	1.4al)		
		漏电流	100v输入时					0.5ma		
		浪涌电流	200v输入时 100v输入时				25017	1.0ma 下(25		r 启动:
		)及用电测	200v输入时					下(25 下(25		启动
			とししく十別ノくロリ				Juary	r (20	/٦	ᄓᄱ

[ / A . ]		-					
输出特性	电压可变范围 *3	-5 ~ <b>+</b> 10%					
	波纹噪声电压 *2	2% ( p-p ) 以 ¯	1				
	输入变动	0.4%以下(输入ac85~132v/ac170	1				
	负载变动	0.8% 以下 (额定输入, 0~					
	温度变动 *2	0.05%/ 以下	1				
	启动时间	1000ms以下(额定输入输出下输出电压上升					
		到90%)					
	输出保持时间 *2	20ms以上					
附带功能	过电流保护	105%以上(300w型或101%以上)へ形降低型					
		型、5s以上输出切b	<b>新 *</b> 4 ]				
	过电压保护 *5	有					
	过热保护	无					
	保护电路动作显示	无					
	并联运行	不可					
	并联运行	不可					
	遥感功能	无					
其他	冷却方式	自然气冷					
	使用温度范围	参考额定衰减曲线(不结	冰、				
	保存温度	-25 ~ +65					
	使用环境湿度	30~85%(保存湿度25	1				
	耐压	ac3.0kv 1min(全体输入)和(全体					
		1min(全体输入)和( )间、 ac1.0kv 1					
	绝缘电阻	100m 以上(全体输出)和(全体输					
	抗振	10~55hz 单振幅0.75mm 3个2					
	耐冲击	300m/s2 6个方向各3次					
	输出显示灯	有(颜色:绿	-				
	噪声端子电压	fcc b级标准,符合en612					
	辐射干扰电场强度	符合en61204-3 classb					
	安全标准	ul:ul508、ul1012、ul1950(100、150w除外)					
		no.950 en/vde : en60950 ( =vde0805 )	、 en				
	重量 *6	420g以下 600g以下 735g以下	2,				
	附属安装配件	正面安装配件或din导轨安装配	#				
1 . 1211	TOO 40 JULY 0 12 12 12						

\* 1. 通过变频器,输出频率会显示50/60hz以作为输出规格, 但由于电源内部

的温度上升可能会引起冒烟/烧损等情况,因此请不要将变频器的输出作为电源使用。 \* 2.

按额定输入电压(ac100v或ac200v)、100%负载规定。 \* 3.

利用v.adi的电位器可让电压上升到超出电压可变范围的+5%。 改变输出电压时 ,

请确认电源的输出电压,注意不要损坏负载。 \* 4. 在输出切断的同时保护电路动作显示灯亮。复位时请 切断输入电源,放置1分钟后,再重新接通输入电源。 \* 5.

复位时请切断输入电源,放置1分钟以上再重新接通输入电源。

(300w、600w在输出切断的同时保护电路动作显示灯点亮) \* 6. 重量为正面安装,开放型。(300w,600w为正面安装带盖的重量)。产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。

批发说明

本产品的 额定电压为 AC100-240(V), 额定电流是 多种(A),种类为 隔离式, 接触电阻是 多种( ), 营销价格为 特价, 是否提供加工定制是 否,产品性质为 新品, 营销方式是 现货, 型号为 S8VM-01524CD, 品牌是 OMRON/欧姆龙,绝缘电阻为 参考说明(M ),