

万盛达抽油机专用变频器 节能率30%以上

产品名称	万盛达抽油机专用变频器 节能率30%以上
公司名称	深圳市万盛达科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:抽油机专用 品牌:万盛达 产品系列:e90
公司地址	深圳福田保税区长平商务大厦2618
联系电话	075583105813

产品详情

产品概述

采用模块化设计，操作方便，丰富系统功能，可内置emi滤波器，强化电磁兼容设计，结构紧凑，外形新颖，生产上完全自动化贴片工艺，保证了产品的可靠性与稳定性。应用行业比较广泛，如胶印机、牵引设备、印刷、纺织、造纸、研磨试验设备等。

强大的兼容性能

- 1、零频输出保持150%力矩精准定位。
- 2、内置通讯接口rs485，采用行业标准modbus通讯协议。
- 3、外部端子多段速启动，内置简易plc功通。
- 4、实用闭环功能，精准pi调节简易构成自动调速。
- 5、过载、过流故障保护自恢复、重启功能。
- 6、输出频率范围在0 - 400hz可参数设定。

产品技术性能

	项目	内容
输入	额定电压范围	三相380v ± 15%；单相220v ± 15%
	额定频率	50/60hz

输出	额定电压范围	三相0 ~ 380v ; 三相0 ~ 220v
	频率范围	0.00 ~ 650.0hz
控制方式	载波频率	3000 ~ 12000hz ; 随机载波
	输入频率分辨率	数字设定 : 0.01hz , 模拟设定 : 上限频率 × 0.1%
	控制方式	e1000 : vvvf控制 ; e2000 : vvvf控制 / 无速度传感器矢量控制 (svc)
	过载能力	150%额定电流60秒
	转矩提升	手动转矩提升0.1% ~ 30.0% (vvvf) , 0.5hz/150% (svc)
	v/f曲线	三种方式 : 直线型、平方型、自定义v/f曲线
	直流制动	直流制动频率 : 1.0 ~ 5.0 hz , 制动时间 : 0.0 ~ 10.0s
	点动控制	点动频率范围 : 下限频率 ~ 上限频率 ; 点动加减速时间 : 0.1 ~ 3000.0s
	自动循环、多段速运行	通过自动循环或控制端子实现最多15段速运行
	内置pid	可方便实现过程闭环控制系统
操作功能	频率设定	电位器或外部模拟信号 ; 键盘 (端子) / 键、外部控制逻辑及自循环设定 ; modbus上位机设定
	起/停控制	无源触点控制、键盘控制、modbus上位机控制
	运行命令通道	控制面板给定、控制端子给定、modbus上位机给定
	主频率源	数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、modbus上位机给定、pid调节、段速调节等
	辅助频率源	数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、pid调节、段速调节等
选配件	内置emi滤波器、内置制动单元、modbus通讯、带电位器本地控制面板、远控面板	
保护功能	输入缺相、输入欠压, 直流过压, 过电流, 过载, 电流失速, 过热, 外部干扰等	
显示	led数码管显示当前输出频率、当前转速 (rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数 ; led灯指示变频器当前的工作状态	
环境条件	设备场所	室内, 不受阳光直射, 无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	环境温度	-10 ~ +50
	环境湿度	90%以下 (无水珠凝结现象)
	振动强度	0.5g (加速度) 以下
	海拔高度	1000米以下
适配电机	0.2 ~ 15 kw	

包装清单

变频器*1

使用手册*1（内含保修卡）

售后服务

自购机之日起，您将享有我公司的“三包服务”，因产品质量问题可获：自出厂之日起一个月包退；三个月包换，十二个月免费保修服务。质保期后的维修服务，本公司将收取正常的材料成本费。不恰当的拆修导致故障，超出使用范围的错误使用等，本公司只提供有偿服务。我公司有售后服务中心，凡在本公司购买的产品需提供服务时，接到客户通知后2小时内给予响应，48小时内赶到现场负责处理。售后服务电话：0755-83312980品牌网站：<http://www.wanshengda.com>

服务承诺万盛达公司向您保证所售商品均为正品行货。凭发票，可享受全国联保服务，与您在代理商那里选购的商品享受相同的质量保证。万盛达还为您提供具有竞争力的商品价格和售后政策，请您放心购买！注：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与官网图片、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本公司没有及时更新，请大家谅解！

权利声明：万盛达公司上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容，是万盛达重要的经营资源，未经许可，禁止非法转载使用

本产品的额定电压为三相AC380（V），输出电压调节方式是PWM控制，产品系列是E90，直流电源性质为电压型，滤波器是不带滤波器，额定电流为440（A），应用范围为抽油机专用，营销方式是厂家直销，适配电机功率为110（kW），型号是WISDOM-E90，品牌是万盛达，控制方式为V/F闭