

SE2-043-11K 卷绕专用

产品名称	SE2-043-11K 卷绕专用
公司名称	湖州捷创机电设备有限公司
价格	3550.00/个
规格参数	应用范围:卷绕专用 品牌:shihlin/士林 产品系列:se2系列
公司地址	湖州环城东路235号520室
联系电话	86-05722888888 18767213899

产品详情

-----一般规格-----

控件方式：svpwm控制、v/f控制、简易向量控制、无速度感测向量控制。

输出频率范围：0.2 ~ 1000hz(启动频率设定范围为0 ~ 600hz)

频率设定分辨率：1.数字设定：频率设定在100hz之内，分辨率为0.01hz；频率设定在100hz以上时，分辨率为0.1

2.模拟设定：dc0 ~ 5v信号设定时，分辨率为1/500；dc0 ~ 10v or 4 ~ 20ma信号设定时，分辨率为1/1000.

输出频率精确度：0.01hz

电压/输出频率特性：基底电压、基底频率可任意设定。可选择定转矩模型、适用负载模型。

启动转矩：150% (1hz) 200%(3hz)：在启动通用向量控制情况下。

转矩补偿：转矩补偿设定范围0 ~ 30% (p.0) 自动补偿、滑差补偿。

加减速曲线特性：加减速时间，解析度0.1/0.01s，由p.21切换，设定范围0 ~ 3600s/0 ~ 360s可选，可选择不同的『加减速曲线』模型。

制动功能：直流制动动作频率0 ~ 1000hz，直流制动动作时间0 ~ 60s，直流制动电压0 ~ 30%.直线制动、空转制动功能选择。

电流失速防护：可设定失速防止准位0 ~ 400%.

目标频率设定：操作器设定dc0~5v信号、dc0~10v信号、dc4~20ma信号，可选择2组电压输入或一组电压一组电流输入；多段速档位设定、通讯设定。

pid控制：参见说明书。

多功能控制端子：电机启动(stf、str)第二机能(rt)、16段速控速(rh、rm、rl、rex)、外部积热电驿跳脱(oh)、重置(res)等(可由客户设定)

多功能输出端子(so,se)：变频器运转中(run)、输出频率检测(fu)、输出频率到达(su)、过负载警报(ol)零电流检出(omd)异警检出(alarm)段检出信号(po1)周期检出信号(po2)暂停信号检出(po3)变频输出(bp)工频输出(gp)多功能输出继电器

多功能模拟输出：多功能dc(0-10v)(am)输出，输出频率、电流

运转状态监视：输出频率输出，输出电流监视，输出电压监视。

help模式：浏览异警记录，清除异警记录，全部参数恢复出厂值，读取版本号。

led指示灯(6个)：运行指示灯、频率监视指示灯、电压监视指示灯、电流监视指示灯、模式切换指示灯、pu/外部端子控制指示灯。

内置rs485通讯

通讯扩展板：可选配：端子式通讯扩展板、rj-11通讯扩展板、rj-45通讯扩展板、profibus通讯扩展板、devicenet通讯扩展板。

保护机制/异警功能：输出短路保护、过电流保护、p-n过电压保护、电压过低保护、电机过热保护、igbt模块过热保护、通讯异常保护等。

周围温度：-10~+50 (未冻结下)

周围湿度：90%以下(未结露下)

保存温度：-20~+65

周围环境：室内，无腐蚀气体，无易燃气体，无易燃性粉尘

海拔、振动：海拔1000米以下，振动5.9m/s以下

认证：符合ce认证规范要求

本产品的