

AC-25V120A电动车可调充电机

产品名称	AC-25V120A电动车可调充电机
公司名称	深圳市兴中科电源科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区龙岗镇龙岗路17号
联系电话	0755-84868780-808 13826577688

产品详情

ac-25v120a电动车可调充电机

主要技术指标

- 输入电压（按需订制）
- 单相ac220v\ac110v±15%；50hz\60hz
- 三相ac380v\ac220v±15%；50hz\60hz
- 输出可调充电电压值范围：(1~1000v)范围内按需订制所需充电电压。
- 输出可调充电电流值范围：(1~1000a)范围内按需订制所需充电电流。
- 源电压调整率：稳压≤0.5%；负载调整率：稳压≤1%；恒流≤2%。
- 纹波电压：总纹波电压vpp≤2%；整机效率：≥86%。

●数字显示：输出电压：显示准确度 $\pm 1.2\%$ ；输出电流：显示准确度 $\pm 1.5\%$.

●开机输出电压过冲： $\leq 2\%$ 输出最大值。

●绝缘电阻：输入-输出： $\geq 20\text{m}\Omega$ ；输入-机壳： $\geq 20\text{m}\Omega$ ；输出-机壳： $\geq 20\text{m}\Omega$ 。

●绝缘强度：输入—输出：ac1500v, 10ma, 1分钟；

●输入—机壳：ac1500v, 10ma, 1分钟；

●输出—机壳：ac1500v, 10ma, 1分钟。

●整机过热保护温度阈值： $(75\sim 85)^{\circ}\text{C}$ 。

●平均无故障时间： $\geq 50000\text{h}$ 。

可调充电机的产品特点：

①.输出电压连续可调，可以根据不同电池组的电压手动设置充电电压，灵活性强。

②.输出电流连续可调，可以根据蓄电池的容量大小手动设置充电电流大小。

③.充电电压、电流采用高亮度数码管显示。

④.多重保护措施：过压、欠压、过热、过流、开机缓启动等保护。

可调充电机的使用方法：

①.调节输出电压，一般12v电池均充为14.8v,浮充为13.8v.其它电池组请按12v电池进行计算

②.接入电池，注意正负极

③.调节输出电流，限制充电电流，保护电池，一般常规电池按0.1c充，比如100ah的电池容量，一般设置10a的电流来充电，如果想快速充电，则可以适当把充电电流调大。

④.充电电流随充电电量增加而减小，电流越接近0，电池越接近饱和。

主要用途

产品广泛应用于电动汽车、轮船、观光游览车、电动火车、柴油发电机、工业大型蓄电池、ups、直流屏、太阳能、光伏等众多领域。,