

RK-FPS-SC面板式数码型电气火灾监控探测器

产品名称	RK-FPS-SC面板式数码型电气火灾监控探测器
公司名称	乐清市睿控自动化科技有限公司
价格	288.00/只
规格参数	品牌:睿控RKST 型号:RK-FPS-SC
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	0577-61711633 13588910177

产品详情

rk-fps-sc面板式数码型电气火灾监控探测器（漏电和温度探测）

sc电气火灾监控探测器（以下简称电流探测器）是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分，能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理，由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态（即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态），适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中。

一、主要用途及使用范围 分体式剩余电流式电气火灾监控探测器，是我公司严格按照国家标准gb14287.2 005《剩余电流式电气火灾监控探测器》开发设计。设计参考国际先进技术并根据国内配电网现状开发的新型剩余电流式电气火灾监控探测器（以后均简称为监控器）。本监控器适用于交流50/60hz，额定工作电压220v，额定工作电流16-1250a的配电回路中，广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统和加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所的用电系统，可以有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生。

二、产品结构和原理 监控器由外壳、按键、显示屏、输入输出接口结合高性能的微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用，按照显示的重点进行定制的液晶显示更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息，控制信号都可以都可以通过rs485通信后在上位机上进行读取和控制。监控器的基本工作原理是：通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息，交由微处理进行运算、识别、判断，核对后送到控制电路，并同时把信息送到上位机和显示屏供操作人员观察。

三、工作环境 1、温度：-5 ~40 湿度： 60%

2、海拔： 2000m（超过后需要降容使用，降低额定电流）

3、环境：无导电粉尘、无腐蚀性易燃性气体、不直接受到雷雨侵袭；避免强烈的阳光直射，避免液晶屏的极速老化；远离强磁场干扰，任意方向的磁场强度不应超过地磁场的5倍。

四、使用要求 产品的安装使用之前应首先阅读本产品的使用说明书，了解产品的性能和工作要求

- 1、无外箱的监控器应该安装在非电专业人员以及未成年人接触不到的地方
- 2、产品的接线应符合规范，接线端子螺丝必须拧紧固定，不得松动
- 3、各接口线必须确保无误，以防止接错时损坏内部元器件或造成其他损失
- 4、安装时应注意不能有异物落入监控器
- 5、工作电源应符合要求，不能超过或低于极限值否则将烧毁产品或不能正常工作
- 6、安装完毕后试运行系统，注意有误异常情况
- 7、定期对探测器进行自检测试，以确保其动作性能监控

五、产品特点 特殊定制段式液晶，外观简洁大方便于操作 同时具备剩余电流检测和温度检测功能 产品能独立运行，完成所有功能需求，亦能组网监控，联动报警

探测器剩余电流报警值可以在100~999ma中任意设定

采用现场总线通讯技术和工业标准modbus通信协议 事件自动存储、记录20条各类报警详细信息

六、注意事项 1. 严禁私自拆卸本监控器，否则由此引发的一切后果将与本公司无关。 2.

本监控器的使用安装必须要由专业人员进行操作，操作之前务必仔细阅读本说明。 3.

由探测器引发断路器脱扣之后务必排查原因，确认消除之后才能进行合闸操作 4.

务必区分接地线和零线，在监控回路中零线必须穿过互感器。 5.

选用探测器时，应注意探测器上的技术参数是否和实际应用中的要求相符合。 6.

周期性的检查，清楚外壳、散热孔表面的积尘，注意接线端子的连接状态，保持牢靠绝缘。 7. 使用和储

存、运输过程中，不得遭受到雨水侵蚀、阳光曝晒、猛烈撞击，以免破坏监控器的稳定性和准确性。 8.

监控器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常漏电信。