

KTL115斜井人车信号装置

产品名称	KTL115斜井人车信号装置
公司名称	山东中煤工矿物资集团钢材分公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	0537-2169790 18653763362

产品详情

ktl115斜井人车信号装置

漏泄装置,漏泄基地台,漏泄发射机,ktl115斜井人车漏泄通讯系统 斜井人车信号装置,ktl115斜井人车漏泄通讯系统,漏泄斜井人车信号装置斜井人车信号装置,ktl115手持机,斜井人车信号装置 ktl115斜井人车漏泄通讯系统,漏泄斜井人车信号装置,ktl115手持机

ktl115漏泄通讯系统是专门用于矿井、隧道、人防等地下工程的无线电移动通讯,在瓦斯、煤尘的环境中仍可使用。可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直接通话,及所有持有漏泄通讯手机的人员之间互相通话,带打点功能的系统可实现相互打点联络(用于人车信号通讯)漏泄通讯主机到手机之间的通讯距离:通过对线路上加双向中继放大器,补偿漏泄电缆对信号的损耗,可实现单线1500米,带有分支的总距离可达2500米,手机与漏泄电缆距离不小于5米。

ktl115漏泄通讯系统分为地面井型式和暗井型式(地面井型式的主机禁止在井下安装)地面井型式组成:ktl115-s地面漏泄通讯主机、ktl115-f漏泄通讯手机、双向中继放大器及漏泄通讯电缆等组成。暗井型式组成:ktl115-s漏泄通讯主机、ktl115-f漏泄通讯手机、双向中继放大器、kdw127/12矿用隔爆兼本安型电源、及漏泄通讯电缆等组成。ktl115斜井人车信号漏泄通讯系统主机功能及规格参数:1、电源开关;2、手台对讲、正常对讲转换开关;3、有线汇接、正常值守转换开关;4、回点按钮;5、内、外置扬声器转换开关;6、音量调节按钮;7、送话器插座;8、数码显示;9、扬声器;10、箭头显示;11、射频输出-接漏泄电缆;12、音频输出-接外置扬声器;13、备用;14、蜂鸣器;15、控制输出-外接灯、铃(明井外接灯、铃开关,暗井打点信号);16、电源;17、电源接收机收到信号后,经过选频、放大再送入陶瓷滤波器做进一步的选频,然后由单片集成电路进行放大、解调,还原成音频调制信号,由音频滤波器滤波,进行倍压整流、放大推动控制器,带动电灯和电铃,绞车司机可根据声光信号,判断开与停,从而完成了传递信号的任务。漏泄主机主要参数 频率:频道1发49.5

mhZ;收34.8mhZ。频道2发49.8mhZ;收34.9mhZ 工作方式:ma 异频单功(双功) 天线阻抗:75

工作电压:12v 电流:双工工作 300ma 守候 70ma 接收灵敏度:双工 0.8 μ v 单工 0.5 μ v

静噪灵敏度:双工 1.2 μ v 单工 1 μ v 音频输出功率:>100mw 漏泄通讯系统手机功能及规格参数:1

、天线;2、喇叭;3、送话开关;4、电源指示灯;5、打点按钮;6、送话器;7、夹子座;8、铭牌;9

、电源开关 漏泄手机主要参数 手机配给井下流动人员使用,可直接与主机进行通话和打点联系,也可通过主机转换与其他手机通话联系,还可通过汇接机连接井上普通市话,实现双向通话。

工作频率:发送34.8mhZ(34.9mhZ);接收49.5mhZ(49.8mhZ) 电源电压:7.2v dc 调制方式:ma

发射功率: 0.44w

频偏： 5khz 灵敏度：0.5 μ v 音频输出功率： 100ma 发射电流： < 300ma 守机电流： < 30ma 体积：160 x 60 x 40 (mm) 重量：260g 耗电：充电15小时，可连续工作10小时 发射机的使用、维护方法
发射机打点时不能太快，以免造成丢点和显示不准现象，每点间隔应大于0.3秒小于1秒。发射机有光信号显示功能，右边为双色指示灯，绿色为电源指示，电源开关打开时，该灯发绿色光则正常，当信号发射时该灯发橘色光则正常，左边为欠压指示，当电源电压低于11v时灯亮需及时充电。发射机和感应线之间不允许有金属物相隔。

热线：王艳娜 158/9878/2560 0537-2325886 王艳娜