

圣阳铅酸储能电池SP12-200 12V200AH详细规格参数

产品名称	圣阳铅酸储能电池SP12-200 12V200AH详细规格参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-200 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

免维护电池:

圣阳蓄电池SP12-200采用的气体再化合技术(GASRECOMBINATION)技术。不必定期补液维护。减少用户使用的

2、性能高:圣阳蓄电池SP12-20采用自动开启、关闭的安NRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池道到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对无害。

3、圣阳蓄电池SP12-200使用寿命长:在20 环境下,FM系列电池浮充寿命可达3-5年,FML系列电池浮充寿命可达5-8年,GFM系列电池浮充寿命可达10-15年。圣阳蓄电池SP12-200安装使用方便:4

顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,极大的减少安装的工作量和危险性

自放电率低:5

圣阳蓄电池SP12-200采用的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20(的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率6、圣阳蓄电池SP12-200适应环境能力强:

可在-20 ° C--+50 ° 的环境温度下均使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源

铅蓄电池使用事项

(1) 确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。

(2) 充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。

(3) 由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。

1.安全事项：

1.1把阀控式(密封)铅蓄电池(以下简称蓄电池)装入机器时，请不要把机器成密闭形结构，如果机器是密闭的，机器可能出现破裂或造成人身伤害。

1.2蓄电池的充电，请使用专用充电器并遵守本公司指定的充电条件，如果用其它条件进行充电，蓄电池的温度上升，从蓄电池处产生氢气，有可能成为漏液、火灾、爆炸等的原因。

1.3在医疗装置上使用蓄电池时，请准备与本蓄电池相对独立的其它的备用电源系统，以防止本蓄电池万一不启动，造成人身伤害。

1.4为了使蓄电池不与金属制的收纳体直接接触，请使用耐酸、耐热的绝缘物体，如果不绝缘，蓄电池漏液时，有可能成为发烟、起火等的原因。

1.5请不要在产生火花(开关、保险丝等)的物体附近安装蓄电池，另外，请不要让火靠近蓄电池，蓄电池在充电时有可能发生可燃性的气体、火花，有可能成为起火、爆炸的原因。

1.6蓄电池的使用温度范围如下：

在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能

蓄电池的标准使用温度为25

放电(机器使用时)：-15 ~50 充电：0 ~40 保存：-15 ~40

1.7请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。

1.8请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。

1.9请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。

1.10请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。

1.11使用多个蓄电池时，首先，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的极连接充电器或负荷的端子，再把蓄电池的极与充电器或负荷的端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造成人身伤害。

1.12注意请不要让蓄电池落到脚上，如蓄电池落到脚上，可能会引起重大伤害。

1.13请不要让蓄电池受到如落地那样的强烈的冲击，如果电池经受这样的强烈的冲击，会成为性能劣化的原因。

1.14请充分确认实际负荷条件下的寿命特性，蓄电池根据充放电条件的不同，寿命有大幅度变化的可能性。

通常注意事项1、蓄电池应坚持洁净，枯燥，可防止匍匐电流的发生。

2、电池箱如有液体，有必要立即用吸管吸出。

3、如发现蓄电池的表里油漆有损坏，应立即修补，维护外箱绝缘和不受腐蚀。

4、如发现电池单元需求替换，应由人员进行。

蓄电池的寄存

1、蓄电池应寄存在枯燥，无霜的当地。

2、若是要使电池随时可投入使用，应按如下几点处置：每月进行抵偿充电，充电电压为均匀每个电池单元2.23伏。

请注意，寄存时刻太长会影响电池整体寿数。

1. 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）2. 电压等级：12V3. 自放电小：2%/月（25℃）4.

良好的高率放电性能5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）6.

密封反应效率：98%7. 工作温度范围宽：-15℃~45℃

主要应用领域太阳能、风能电站太阳能、风能通信无人值守基站

太阳能、风能户用电源系统太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯

光伏水泵提水系统边防哨所海岛驻军供电系统

远程自动化控制电源水温自动测报电源屋顶光伏等

圣阳阀控密封式铅酸蓄电池容量范围:17Ah-3000Ah;电压等级:2V、6V、12V;

设计寿命长:2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年;自放电小：1%(每月);

密封反应效率高：99%;

结构紧凑，比能量高;

工作温度范围宽:-15~45℃。

圣阳蓄电池详细参数：

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用于通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。产品特征

1. 容量范围 (C20) : 3.5Ah250Ah (25)
2. 电压等级 : 12V
3. 自放电小 : 2/月 (25)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)
6. 密封反应效率 : 98
7. 工作温度范围宽 : -1545