

# 涉及北美市场！16 CFR PART

## 1263吊扇用含纽扣电池遥控器的警告语要求解析16 CFR PART 1263

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 涉及北美市场！16 CFR PART<br>1263吊扇用含纽扣电池遥控器的警告语要求解析<br>16 CFR PART 1263 |
| 公司名称 | 深圳市贝华检测技术有限公司   |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 检测周期:5--7天<br>送样地址:深圳宝安<br>检测认证费用:电话咨询，根据产品评估                     |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商<br>住楼6栋三单元503                              |
| 联系电话 | 18824158163 18824158163   |

## 产品详情

在美国，关于含纽扣/硬币电池的消费类产品的联邦法规16 CFR PART 1263已于2023年10月23日生效。

美国消费品安全委员会（CPSC）将给予从2023年9月21日至2024年3月19日的180天执法过渡期。这意味着2024年3月19日以后入口到美国的相关产品，都需要满足此法规要求。考虑到船期和春节假期，时间已经十分紧迫了。

目前市场上有很多吊扇产品使用纽扣电池遥控器，根据法规要求，如果满足以下两个条件，则需要执行日期后符合2023版标准UL 4200A的相关要求：

本文将对吊扇用含纽扣电池遥控器的警告语和说明书进行详细解析。首先，请了解以下定义：

主显示面板 – 产品在商场货柜销售时展示给消费者的面，其通常位于包装的正面

次显示面板 – 位于主显示面板的对面或旁边，其通常是包装的后面板或侧面板

遥控器应包含下图所示的警告语句：

注：

- 1) 以上插图引用标准UL 4200A的Figure 7C.1。
- 2) 语言要求：产品销往美国，仅需英语即可；如果销往加拿大，则需要英语和法语。
- 3) 安全警示符号的要求：底部必须与“WARNING”的底部在同一水平线上，且高度必须与“WARNING”的高度。
- 4) 字体高度要求：字体高度和遥控器面积的对应关系如下表所示：

字母高度的最小值(mm)

- 5) 位置要求：遥控器的外壳上，当用户安装或更换纽扣电池时，很容易发现。如下图所示：
- 6) 颜色要求：可以单色印刷，如果使用彩色时，则必须使用上图所示的颜色。

若产品空间有限,可以使用下图所示的

标志代替警告语：

注：

- 1) 以上插图引用标准UL 4200A的Figure 7C.2。
- 2) 图标的尺寸要求：宽度 7毫米，高度 9毫米。
- 3) 位置要求：遥控器的外壳上，当用户安装或更换纽扣电池时，很容易发现。如下图所示：
- 4) 颜色要求：可以单色印刷，如果使用彩色时，则必须使用上图所示的颜色。
- 5) 图标应在随附的印刷材料（例如说明书）中做如下所示的解释说明：

包装箱应包含下图所示的警告语句（标准有两种警告语可选，本文仅介绍其中一种）：

注：

1) 以上插图引用标准UL 4200A的Figure 7B.1。

2) 如果遥控器包含的是可更换的纽扣电池，则需额外包含以下语句：

Battery type: XX

Nominal battery voltage: XX V

以上红色字体的内容，厂商应根据产品实际情况，需填写遥控器内纽扣电池的类型和电压值，如  
“ Battery type: CR2032, Nominal battery voltage: 3 V ”

3) 如果遥控器包含的是不可更换的纽扣电池，则需额外包含以下语句或等效的语句：

“ The product contains a button/coin cell battery that cannot be replaced by the user. ”

4) 语言要求：产品销往美国，仅需英语即可；如果销往加拿大，需要英语和法语。

5) 警示图标

的尺寸要求: 宽度 7毫米，高度 9毫米。

6) 安全警示符号

的要求：底部必须与“WARNING”的底部在同一水平线上，且高度必须 “WARNING” 的高度。

7) 字体高度要求：

字体高度和包装箱主显示面板面积的对应关系如下表所示：

字母高度的最小值(mm)

8) 位置要求：主显示面板，除备注2)、3)项提及的语句可以选择位于包装箱的次显示面板。需特别注意的是，如果包装箱正反两面的印刷图案完全一样（即它们都有可能成为在商场货柜销售时展示给消费者的面），则正反两个面都被视为主显示面板，都要印刷上图所示的警告语。

9) 颜色要求：可以单色印刷，如果使用彩色时，则必须使用上图所示的颜色。

遥控器含可替换的纽扣电池，说明书应包含以下内容：

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type:XX.
- e) Nominal battery voltage:XX V.
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat aboveXX ° C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- i) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- j) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- k) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

注：

- 1) 以上插图引用标准UL 4200A的Figure 7B.1（标准有两种警告语可选，本文仅介绍其中一种）。
- 2) 语言要求：产品销往美国，仅需英语即可；如果销往加拿大，则需要英语和法语。
- 3) 如果遥控器内只包含一个纽扣电池，则说明书不需要k)项的内容。
- 4) 以上红色字体的内容，厂商应根据产品实际情况，填写遥控器内纽扣电池的类型、电压值和制造商指定纽扣电池的额定环境温度，如Battery type:

CR2032, Nominal battery voltage: 3 V , heat above 60 ° C

- 5) 如果遥控器包含的是不可更换的纽扣电池，则说明书不需要包含以上h) , i) , j) , k)项的内容，但需额外包含以下语句或等效的语句：

- 6) 字体高度要求：安全警示符号

和信号词“WARNING”的高度 5毫米，其余是大写字母的词 2.5毫米。

#### 7) 警示图标

的尺寸要求: 宽度 7毫米，高度 9毫米。

#### 8) 安全警示符号

的要求：底部必须与WARNING的底部在同一水平线上，且高度必须 与WARNING的高度。

专业办理各国产品检测认证，一站式服务，

如有需要欢迎关注