

# SIEMENS西门子山西省晋城市（授权）一级代理商——西门子伺服电机华北总代理

产品名称	SIEMENS西门子山西省晋城市（授权）一级代理商——西门子伺服电机华北总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子总代理:PLC 西门子一级代:驱动 西门子代理商:伺服电机
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房
联系电话	15903418770 15915421161

## 产品详情

### 查看当前固件版本

在G120XA参数列表页面，可以通过参数r964.2，查看当前固件版本。通过参数r964.3，可以查看固件版本发布的时间。参数r964.4可以查看固件版本发布的月/日。如下图

在图中，我们可以看到，当前固件版本为1.03，固件日期为2020年6月18日。

### 下载固件版本

截至目前为止，G120XA固件最新版本为1.04。

固件下载链接：[support.industry.siemens.com/cs/document/109802498](http://support.industry.siemens.com/cs/document/109802498) 如下图

1. 将所需要的固件，下载到电脑。（固件下载有进出口权限限制，可以联系供货商帮助下载）
2. 准备一张SD卡。
3. 将下载好的固件解压并导入SD卡。

### 下载好的G120XA 1.04固件

将1.04固件解压到空的存储卡

## 更新固件过程及注意事项

1. 切断G120XA电源，等待片刻，直到变频器上所有的LED指示灯全部熄灭。
2. 将带有配套固件版本的存储卡插入变频器的插槽中，直到卡扣插紧。
3. 接通G120XA电源。
4. 等待G120XA固件传输。
5. 固件升级成功后，断电拔出存储卡。

传输过程大概5-10分钟，变频器上“RDY”灯红色常亮，“BF”灯橙色闪烁。

传输完成后，“RDY”“BF”灯红色缓慢闪烁。此时，就可以断电，拔出存储卡了。

固件升级过程中，切记不要断开变频器电源，否则会导致变频器固件损坏。

固件升级过程中

固件升级完成

## 查看升级后的固件版本

升级完成后，可以根据r964.2/r964.3/r964.4查看固件版本，以及固件版本的时间。如下图所示

固件更新完成，固件版本1.04，固件日期2021年6月22日。