

# 惠州日立变频器维修哪家强

产品名称	惠州日立变频器维修哪家强
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

惠州日立变频器维修，惠州日立伺服器维修，惠州日立伺服器维修公司，惠州施耐德变频器维修，惠州东元变频器维修

日立变频器维修方法一：J100系列初始化过程1、将智能端子C0（或C1、C2、C3、C4）的值设定为5（即STN功能）；2、将智能端子C0（或C1、C2、C3、C4）与P24端子用一短接线连接（既短路）；3、关断电源，在逻辑控制板（L-PCB）上的充电灯熄灭前不要通电；4、此时要耐心等待，不要接触变频器任何部位（按键等操作皆不允许）；5、通电，将P24与智能端子STN的短接线去掉，（为了便于确认初始化成功，请事先将操作面板的参数不要置于F1）如果显示000，表示初始化成功，否则重做一次；6、按上、下键即可以恢复。

### 日立变频器维修方法

日立变频器维修方法二：“接地保护”与“缺相保护”问题1、输出缺相：此功能没有，但是当产生“输出缺相”时，其它保护功能会单个或组合发生相应的保护，例如“转矩限制功能、电子热保护功能、过流保护功能”等；2、对地保护：变频器上电时可以检测保护；运行期间出现输出接地故障时各种型号的变频器对此对策基本相同，即会产生“过流保护”；注：变频器的所有保护功能都是相对、有限的，不是的百分之百可靠。日立变频器维修方法日立变频器维修方法三：E35故障处理日立变频器SJ100、SJ200、L100系列的智能端子有一个附加功能PTC保护或者TH保护，功能码为19，有些用户经常误操作将C05或者C06设置成19，此时只要按存储键（STR），变频器就出现E35故障代码，不能复位。解除方法是：将5或者6号端子与L端子短接后，迅速按一下“STOP”键，将C05或者C06的参数19改成初始值，将5/6—L之间的短接线取消，好能再做一次初始化。即可以解除E35故障。

### 日立变频器维修方法

日立变频器维修方法四：J300系列自整定功能1、连接好电机缆线；2、去掉各种制动措施及外接系统（如压力传感器、温度传感器、速度传感器等）；3、变频器通电；4、设定F9=00、F2=20HZ（任意值皆可以，但不能为0）F4、F6、F7、F11、A1、A2按照实际情况设定；5、设定A97=1；6、按ON键进行自整定（通常时间在2分钟左右，注意内容在说明书A-2页）；7、自整定成功结束后显示“--0”，按任意键，显示原始屏幕；8、自整定失败结束后显示“--1”，按任意键，显示原始屏幕，重新设定；9、自整定成功后，需设定A0=4、A98=2，其它参数根据需要按照实际工况进行设定。备注：自整定功能可以使控制更jingque，尤其在矢量控制情况下建议使用。

## 日立变频器维修方法

日立变频器维修方法五：J300系列第二设定功能1、将智能端子C1（或C2、C5、C6、C7）的值设定为8（即SET功能）2、将智能端子C1（或C2、C5、C6、C7）与P24端子用一短线连接（既短路）3、此时可以设定变频器拖动的电机的参数及变频器运行参数；4、断开智能端子C1（或C2、C5、C6、C7）与P24端子的连线，可以设定变频器拖动的第二台电机的参数及变频器运行参数。5、此时只要保证变频器的输出侧闭和的前提下，通过闭合智能端子C1（或C2、C5、C6、C7）与P24端子的连线可以实现两套参数运行，避免了烦琐的参数设定。

## 日立变频器维修方法

END注意事项为了日立变频器维修方法的熟练应用，我们平时应努力学习相关技术知识、掌握变频器的安装技巧、使用方法及配置工具的使用等，以及理解各种配置参数的意义与适用的范围。