

雄狮蓄电池100AH-12V机房UPS专用

产品名称	雄狮蓄电池100AH-12V机房UPS专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄狮 型号:100AH -12V 产地:广东
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

雄狮蓄电池100AH-12V机房UPS专用

雄狮蓄电池应用范围:

不间断电源（UPS）

应急照明

航空、船舶备用电源

通讯电源

医疗、科研仪器设备

太阳能、风能储能系统

铁路机车、通讯

消防、报警及防盗系统

雄狮产品特性:

免维护:采用独特的气体再化合技术（GASRECOMBINATION）不必定期不加水或硫酸，整个寿命期无需补液维护。

安全:采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

任意方向性:特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿命长:在20℃环境下，FM系列电池浮充寿命可达3—5年，GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

自放电率低:采用优质的Pb-Ca多元合金，提高了氢析出点位，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

适用性极强:在-20℃—+50℃环境温度下均可使用，可用于防爆去的特殊电源，同时适用于沙漠、高原气候。**方便经济:**蓄电池不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同致一室。

、雄狮(Master Lion)铅酸蓄电池安装维护说明:

- 1.雄狮UPS蓄电池的浮充电压是指在环境温度为25℃下充电电压值,当温差超过10℃时,必须修正浮充电压,否则会损伤雄狮UPS蓄电池。环境温度升高1℃,应降低电压0.003V/单格;相反则升高浮充电压0.003V/单格
 - 2.当负载变化范围为0---100,充电设备应达到1%的稳压精度。
 - 3.至少每年检查一次雄狮UPS蓄电池连接部位是否有松动现象,并及时予以调整。运行中的雄狮UPS蓄电池(组)不得进行拆、装作业及调整、松动电池连线,以防打火。
 - 4.建议每年对雄狮UPS蓄电池进行一次全负载运行,并做好雄狮UPS蓄电池动作记录。
 - 5.雄狮UPS蓄电池运行中,如发现以下异常:浮充电压异常/裂纹、漏液或变形/温度异常
 - 6.雄狮UPS蓄电池请勿用有机溶剂擦拭。如发生火灾,可用四氯化碳之类灭火器。
 - 7.雄狮UPS蓄电池安装前,好在10℃---20℃、干燥、清洁、通风的环境中存放。存放期距电池的生产期不能超过6个月,否则应进行补充电。
 - 8.雄狮UPS蓄电池可在环境温度为-20℃---+50℃条件下使用,但环境温度为10℃---30℃时可获得较长的使用寿命。
 - 9.不要单独增加或减少雄狮UPS蓄电池中某几个电池的负载,如:串联使用时的中间抽头作其他电源用。
 - 10.雄狮UPS蓄电池使用时,应避免过充电及过放电,否则均会影响电池的使用寿命。
 - 11.雄狮UPS蓄电池在安装结束后,投入使用前,需进行补充充电或均衡充电。雄狮UPS蓄电池放电后,应立即充电。当雄狮UPS蓄电池浮充电压低于2.20V/单格时,应对雄狮UPS蓄电池进行均衡充电。充电限流值好采用0.1--0.2C₁₀(A)
 - 12.雄狮UPS蓄电池组安装应考虑其安装地面、楼板的承载、荷重能力(按建筑图纸要求)
- 常等,应该及时查找故障原因并立即予以更换。?