

电力、电信专用近电报警器

产品名称	电力、电信专用近电报警器
公司名称	南京天尚电气公司
价格	面议
规格参数	品牌:时安达 型号:YJM-81
公司地址	3167096730@qq.com
联系电话	025-86889571 18013383571

产品详情

yjm-81防触电语音预警器使用说明

yjm-81防触电语音预警器适用于220/380v、10kv、35kv、110kv、220kv、500kv的工作环境，产品适合于发、变、送、配、农电和在电气设备上工作的人员使用，是电工特种作业人员的一种极为有效的辅助安全用品。

性能介绍

1、报警距离如下表：

电压等级	*最小安全距离 (m)	报警距离
0.22/0.38kv		0.5-0.8m
10kv	0.70	0.7-1.2m
35kv	1.00	1.0-1.5m
110kv	1.50	1.5-2.5m
220kv	3.00	3.0-4.0m
500kv	5.00	6.0-9.0m

*dl 409-91中在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离

- 2、使用前请按键切换到所需检测的档位上，如“35kv”档位上，就可以听到“35kv”的语音提示，表示预警器开机已处于相应工作状态。
- 3、正常使用时为防止工作在错误的高电压的档位上，预警器每隔4小时会自动切回到“10kv”状态，“10kv”是预警器的缺省档位。
- 4、如预警器检测到危险电压会有“有电危险，请勿靠近”的语音提示，此时请按操作规程操作，工作中请注意安全。
- 5、自检：按键持续1.5秒以上，会有自检语音提示，如“自检220kv”。
- 6、听到“电量低，请更换电池”的语音时请更换电池，电池型号：扣式锂锰电池cr2450(3v)