

# M2AH2-500梅兰日兰蓄电池2V500AH项目报备含税价/格

产品名称	M2AH2-500梅兰日兰蓄电池2V500AH项目报备含税价/格
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AH2-500 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

1.实际容量相同的电池或电池组方可串联使用2.实际电压相同的电池或电池组方可并联使用3.连接部位要紧，防止火花产生4.正负极不得接反或短路5.确认正负极接线柱锁紧（扭矩为8Nm）6.电池之间应间隔10mm以上，利于散热【储存】1.未投入使用的蓄电池应卸下连接线，盖上极柱护套2.蓄电池应在干燥、通风、阴凉的环境条件下储存，严禁受潮、雨淋3.每隔三个月对蓄电池进行一次维护充电，充电为限流恒压法，初始充电电流为0.1CA，充电电压为2.4V/单格（25℃）4.搬运蓄电池时应均匀用力，受力处为蓄电池的壳体部分，避免损伤极柱5.安装时应使用绝缘工具，防止电击【充放电】1.蓄电池放电后不宜长时间放置，应立即充电，并使其达到完全充电状态2.浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压为2.4V/单格（25℃），温度补偿系数为3mv/℃（20℃）3.涓流使用时，电池浮充电流调整到<2mA/AH4.循环使用（充满即停，放完即电充）：充电电压为2.4V/单格（25℃）

5.电流不得大于标称容量的25%6.每半年以实际负荷做一次核对性放电，放出额定容量的30%【日常维护】1.单体和电池组浮充电压一月检查一次2.电池外壳和极柱温度一月检查一次3.一月检查一次极柱安全阀周围是否有渗液和酸雾析出4.一月检查一次电池壳盖有无变形和渗液5.半年检查一次连接处有无松动【注意事项】1.蓄电池荷电带液出厂，开箱搬运时请搬蓄电池底部，轻搬轻放，不可用手握住端子挪动电池，更不可用端子吊装电池2.不得试图拆卸电池，避免危险。严禁打开限压阀，否则会导致密封不良，影响蓄电池性能及寿命3.同一组蓄电池应是同规格产品，不准将不同厂家制造的产品混用4.不能将新旧蓄电池混合使用5.蓄电池应在透风良好的条件下使用，不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内6.蓄电池可在-15~45℃条件下使用，使用的环境温度为25℃

应用范围：

通讯电源 不间断电源 应急灯 电力系统

警报系统 太阳能系统 玩具 医疗设备

蓄电池应用领域：报警系统；应急照明系统；