

上海汤浅蓄电池电子有限公司-PMB电池|工业储能电源

产品名称	上海汤浅蓄电池电子有限公司- PMB电池 工业储能电源
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海汤浅蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:广东
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

上海汤浅蓄电池电子有限公司-PMB电池|工业储能电源

上海汤浅蓄电池电子有限公司-PMB电池|工业储能电源

上海汤浅蓄电池电子有限公司-PMB电池|工业储能电源

電池特點：

- 1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
- 2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
- 3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
- 4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破

裂,開路電壓正常。

5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當於該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。

6、耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。

7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。

電池安裝：

1. 首先必須檢查電池型號，數量，連接線與所用型號是否相符，若有偏差請盡早與我公司聯系。

2. 轉矩扳手、扳子等的金屬工具，請用塑料膠帶進行絕緣處理後使用，以防止由於短路發生、蓄電池的破損和起炸等情況。

3.

連接時，請注意極性正確，將螺栓擰緊，保證接觸良好，但不要用力過猛，以免損傷端子，造成漏液。

4. 不能將不同廠家，不同容量，不同性能的電池安裝在一起使用。新舊電池不能混用；不同批次電池混用應限制在一個月內；在使用之前必須檢查電池的開路電壓，若12V電池電壓低於12.40V，6V電池電壓低於6.20V或2V電池電壓低於2.0V時，應先對電池進行充電，充電電壓參照均衡充電方法。

5. 安裝末端連接件和導通電池前，應檢查電池系統的總電壓及正負電極的連接以保證安裝正確。

6. 保護電池避免受到強烈震動或撞擊。

7. 在設備上安裝時，應使電池遠離發熱源（如變壓器），電池應正立放置在盡可能低的地方，建議留有通風孔保持足夠的通風。

8. 電池可能會產生可燃氣體，電池安裝時須遠離可產生火花的設備（如開關、保險）。

9. 在將電池接入充電器或負載時，必須關閉回路開關，將電池的正極與充電器或負載的正極連接，電池的負極與充電器或負載的負極連接。