

# 拓普沃蓄電池電子有限公司-TPWO電池|工業儲能備用

產品名稱	拓普沃蓄電池電子有限公司-TPWO電池 工業儲能備用
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:TPWO蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

## 產品詳情

拓普沃蓄電池電子有限公司-TPWO電池|工業儲能備用

拓普沃蓄電池電子有限公司-TPWO電池|工業儲能備用

拓普沃蓄電池電子有限公司-TPWO電池|工業儲能備用

### 拓普沃TPWO蓄電池12V系列詳情說明

#### 電池特點：

1維護簡單 充電時，電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液，基本沒有電解液減少

2持液性高電解液被吸收於隔板中，保持不流動狀態，所以即使倒下也可使用。（倒下超過90度以上不能使用）

3安全性能由於過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出，防止電池的破裂。

4自放電極小用特殊鉛酸合金生產板柵，把自放電控制在小。

5壽命長、經濟性好電池的板柵采用性好的特種鉛鈣合金，同時采用特殊隔板能保住電解液，再同時用強力壓緊正板活性物質，防落，所以是一種壽命長、經濟的電池。

6內阻小由於內阻小，大電流放電特性好。深放電後有優良的恢復能力萬一出現長期放電，只要充分充電，基本不出現容量降低，很快可以恢復。無遊離酸，電池可倒放90°安全使用，極低的電解液比。

### 電池貯存、安裝使用與維護

1、貯存環境：通風良好、乾燥、清潔，溫度為0—40。以減少電池自放電容量的損失，在使用前根據貯存時間（大於或等於3個月）或端電壓【小於12.95V（12V系列）或6.35V（6V系列）】要求補充電；在貯存過程中至少6個月補充電。

2、延長電池使用壽命的環境：5-30，通風良好、乾燥、清潔；當溫度不為25時，大約溫度每升高10，浮充使用壽命將減少5%；當環境溫度低於-15或高於45，將嚴重影響電池的使用壽命。

### 3、電池的聯接：

a>同型號同電壓的電池或電池組方可並聯使用；

b>同型號同容量的電池或電池組方可串聯使用；

c>不同型號、不同品牌及新舊不同的電池不得混合使用；

d>正負極不得接反或短路

e>聯接部位要緊密，防止火花產生；若接觸不良，可用蘇打水清洗接觸面；

f>電池聯接時，必須保持電池之間的連接線等規格等長度，以保證各連接線的內阻\*，同時電池之間間距保持在20-30mm.

### 4、電池充電：

電池放完電後，應立即充電，避免電池虧電。

a> 浮充（限制電壓、控制電流）使用：充電電壓2.26-2.30V/單體

(25 )；

b>循環使用:充電電壓2.35-2.40V/單體(25 )。

註： 1當溫度不在25 時,充電電壓應校正,校正系數為-3mv/ 每單體。

2充電電流不得大於0.2CA,充入容量為放出容量的125%-135%。

5、定期（至少三個月）用柔軟織物擦拭蓄電池殼體及鍍銀端子，確保蓄電池外觀清潔；

6、對電池及電池組的連線定期（3個月）進行檢查，若有異常立即處理，避免短路等；

7、電池及電池組避免陽光直射，遠離熱源；

8、避免電池過放電，以保證電池壽命；